

Relais externe préprogrammé pour montage sur rail DIN

10-831

4 ans de garantie

Ce relais préprogrammé pour montage sur rail DIN enclenche sa sortie lorsque la fonction de commande des postes intérieurs audio, des postes intérieurs vidéo ou du digicode est utilisée. Il peut notamment être utilisé pour la commande d'un portail ou de l'éclairage.

Données techniques

Relais externe préprogrammé pour montage sur rail DIN

sortie pour fonctions de commutation et entrée pour l'exécution des fonctions de commande - l'entrée exige le raccordement d'un interrupteur libre de potentiel – contact relais libre de potentiel (contact inverseur: 230V, 50/60Hz / 2A) - temps de commutation: à la livraison 1s / réglable manuellement - activation du contact de sortie grâce à la touche de fonction qui porte le symbole O sur le poste intérieur ou grâce à la fonction de commande 8 - lorsque le contact d'entrée est fermé, la fonction de commande 8 avec numéro de série 8000 est placée sur le bus et ferme le contact de sortie pendant la période réglée – technique trifilaire exigée - courant d'entrée (entrée binaire): 2,5 mA - courant d'entrée (trifilaire): - I(a) = 0,4 mA, I(P) = 1,4 mA sans charge - courant d'entrée maximal: I(Pmax) = 30 mA - température ambiante autorisée: 0 à 40°C - convient à un montage sur rail DIN, 1U, DIN EN 50022 - dimensions: H 85 x l 65 x P 18 mm (1U)

• Marquage: CE



Schéma de câblage

