

Détecteur de présence ou d'absence 360°, 30 m, KNX®, 3 éléments PIR, à encastrer, carré

351-25037

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à deux canaux et réglage crépusculaire à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré et n'est compatible qu'avec KNX®.
Couleur de finition: blanc.




- Combinaison maître / secondaire possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres

Détecteur de présence pour utilisation dans de grandes pièces comme de grands bureaux et salles de réunion

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC

Portée de détection



H	Personne assise	Personne debout	Personne avec valise
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25037
Tension d'alimentation	24 Vdc \pm 10 %
Sortie du détecteur	KNX®
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	42 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 57 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Dimensions

