

Détecteur de présence ou d'absence, 4 éléments PIR, 22 m, pour montage encastré

351-25031

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à deux canaux et réglage crépusculaire pour montage en saillie convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré et n'est compatible qu'avec KNX.



230 V



maître



360 °



jusqu'à 22 m
de diamètre
posé à 8 m
de hauteur



2 – 8 m



à encastrer

niko

Données techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Numéro d'article | 351-25031 |
| Configuration | maître |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Angle de détection | 360 ° |
| Portée de détection (PIR) | jusqu'à 22 m de diamètre posé à 8 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +40 °C |
| Montage | à encastrer |
| Hauteur de montage | 2 – 8 m |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 88 x 88 x 35 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 88 x 88 x 47 mm |
| Marquage | CE |