

## Texte d'appel d'offres Numéro d'article 353-601021

Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m, pour montage encastré (SnapFit), couleur blanc



### Description proposée des fonctions selon BIPS 4.7.9

Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m, pour montage encastré (SnapFit), couleur blanc

#### **CARACTÉRISTIQUES**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Configuration             | secondaire                   |
| Technologie du détecteur  | PIR                          |
| Montage                   | à encastrer (SnapFit)        |
| Tension d'alimentation    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz    |
| Sortie du détecteur       | 230 V (ON/OFF)               |
| Angle de détection        | 360°                         |
| Portée de détection (PIR) | Ø 12 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance    | -25 – +40 °C                 |
| Profondeur d'encastrement | 56.9 mm                      |
| Diamètre de foret         | 76.0 mm                      |
| Hauteur de montage        | 2 – 3.5 m                    |
| Marquage                  | CE                           |
| Degré de protection       | IP20                         |

### Description proposée des fonctions selon BIPS 4.7.10

#### **Montage**

Le détecteur convient au montage dans tous les types de plafonds sans utiliser d'éléments additionnels (comme des dalles) pour garantir un montage stable. Le détecteur peut être enlevé facilement sans endommager le plafond ou les dalles de plafond.

#### **Appli de mise en service**

Tous les détecteurs dans l'installation peuvent être configurés à l'aide de l'appli et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone ou une tablette et le détecteur. Aucun outil de configuration additionnel n'est requis. Les réglages peuvent être enregistrés comme modèle pour d'autres détecteurs. Le micrologiciel du détecteur peut être mis à jour via l'appli.

#### **Protection du code PIN**

Le détecteur peut être protégé avec un code PIN à 4 chiffres dans l'appli pour empêcher la commande du détecteur ou la modification de ses réglages par des tiers.

## **Journal des événements**

Le journal des événements dans l'appli affiche tous les changements apportés aux réglages d'un détecteur spécifique.

## **Sensibilité**

La sensibilité du détecteur pour la détection de mouvement peut être définie à l'aide de l'appli. La portée de détection à 360° peut être divisée en trois secteurs couvrant chacun 120°. La sensibilité de ces secteurs peut être paramétrée séparément à 4 niveaux et un secteur peut être entièrement désactivé.

## **Documentation**

La documentation est disponible au format numérique sur un portail en ligne. Ce portail permet également de stocker, de réviser et de partager les paramètres au format PDF et/ou Excel. Les détecteurs peuvent être organisés en projets ou groupes spécifiques. Les réglages des détecteurs existants peuvent être utilisés comme modèle pour de nouveaux détecteurs.

## **Performances de détection**

La portée de détection est documentée conformément à la norme EN/IEC 63180.