



Aperçu de la gamme des détecteurs

***Niko***





Contenu

230 V à l'extérieur	
230 V mouvement	
230 V présence	
DALI-2	
DALI	
KNX	
24 V	
Index	







# A propos de Niko

## Le haut de gamme. Design. Qualité

Nos clients, répartis dans le monde entier, choisissent les solutions Niko pour leur facilité d'installation, leur convivialité et leur design.

Dans ce catalogue, nous vous proposons un aperçu de nos détecteurs : des détecteurs pour les architectes qui souhaitent un design élégant et fonctionnel ; pour les planificateurs et les ingénieurs qui recherchent des innovations à l'épreuve du temps ; pour les installateurs pour qui une installation simple et rapide est importante et, enfin, pour les utilisateurs finaux qui bénéficient d'un nouveau niveau de confort et de contrôle.

Vous reconnaîtrez les nouveaux produits au label **NOUVEAU**.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ? Les informations les plus récentes sont disponibles sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

La période de garantie pour tous nos produits est de **4 ans à partir de la date de livraison**. La date de facturation est la date de livraison.

Pour toute question, notre service clientèle se tient à votre disposition au **+41 44 878 22 22** ou via [verkauf-CH@niko.eu](mailto:verkauf-CH@niko.eu).

**4**ans  
Garantie











# 230 V à l'extérieur



	Référence	Description
	3160	Infra Garde 200 Max, blanc
	3165	Infra Garde 200 Max, noir
	26450	Swiss Garde 3100 IR, 14 m, blanc
	26470	Swiss Garde 3100 IR, 14 m, noir
	26480	Swiss Garde 3100 IR, 14 m
	26570	Swiss Garde 4000-300, blanc
	26572	Swiss Garde 4000-300, noir
	26560	Swiss Garde 4000-240, blanc
	26562	Swiss Garde 4000-240, noir
	26250	Swiss Garde 2100 IR, blanc
	26260	Swiss Garde 2100 IR, noir
	26270	Swiss Garde 2100 IR
	7520	Interrupteur crépusculaire PC 24



	Maitre/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Méthode de mise en service 3	Page
-	IP44	1 canal	200°	2 – 4 m	11 m	Sur l'appareil				8
-	IP44	1 canal	200°	2 – 4 m	11 m	Sur l'appareil				8
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		8
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		8
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		8
-	IP54	1 canal	300°	2 – 5 m	16 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		8
-	IP54	1 canal	300°	2 – 5 m	16 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP54	1 canal	240°	2 – 5 m	16 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP54	1 canal	240°	2 – 5 m	16 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	12 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		9
-	IP55	1 canal	-	-	-	Sur l'appareil				10

\* avec télécommande universelle



## Numéro d'article Description

EAN


**3160**  
535947705

**Infra Garde 200 Max, blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 5 A).



5 lux – 1000 lux



11 m posé à 3 m de hauteur



2 – 4 m



3 505100 031604

Détecteur de mouvement mural avec portée de détection de 200°. Tête de capteur orientable et inclinable. Installation simple avec socle. Couleur de finition: blanc


**3165**  
535947755

**Infra Garde 200 Max, noir**

STAND-ALONE

N.O. (max. 5 A).



5 lux – 1000 lux



11 m posé à 3 m de hauteur



2 – 4 m



3 505100 031659

Détecteur de mouvement mural avec portée de détection de 200°. Tête de capteur orientable et inclinable. Installation simple avec socle. Couleur de finition: noir


**26450**  
535943300

**Swiss Garde 3100 IR, 14 m, blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)



5 lux – 2000 lux



12 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



3 505100 264507

Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural et au plafond, se monte dans un boîtier d'encastrement. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: blanc


**26470**  
535943310

**Swiss Garde 3100 IR, 14 m, noir**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)



5 lux – 2000 lux



12 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



3 505100 264705

Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural et au plafond, se monte dans un boîtier d'encastrement. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: noir


**26480**  
535943370

**Swiss Garde 3100 IR, 14 m, alu**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)



5 lux – 2000 lux



12 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



3 505100 264804

Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural et au plafond, se monte dans un boîtier d'encastrement. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: alu


**26570**  
535740400

**Swiss Garde 4000-300, blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel



5 lux – 2000 lux



16 m posé à 3 m de hauteur



























2 – 5 m






3 505100 265702

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: blanc















Numéro d'article	Description	EAN			
 <b>26572</b> 535740420	<b>Swiss Garde 4000-300, noir</b>  Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: noir	STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel	 5 lux – 2000 lux	 16 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 5 m
 <b>26560</b> 535740300	<b>Swiss Garde 4000-240, blanc</b>  Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 240° pour un montage mural ou au plafond. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: blanc	STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel	 5 lux – 2000 lux	 16 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 5 m
 <b>26562</b> 535740320	<b>Swiss Garde 4000-240, noir</b>  Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 240° pour un montage mural ou au plafond. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: noir	STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel	 5 lux – 2000 lux	 16 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 5 m
 <b>26250</b> 535943200	<b>Swiss Garde 2100 IR, blanc</b>  Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: blanc	STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 5 lux – 2000 lux	 12 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m
 <b>26260</b> 535943210	<b>Swiss Garde 2100 IR, noir</b>  Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: noir	STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 5 lux – 2000 lux	 12 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m
 <b>26270</b> 535943270	<b>Swiss Garde 2100 IR, alu</b>  Détecteur de mouvement avec portée de détection de 200° et avec protection anti-rampement (ø 5 m) pour montage mural. Détecteur vif pour toutes les portées avec peu d'interférences. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Couleur de finition: alu	STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 5 lux – 2000 lux	 PIR: 12 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>7520</b> 535900010	<b>Interrupteur crépusculaire PC 24</b>  Le capteur de lumière intégré mesure la luminosité de l'environnement. La lumière s'allume automatiquement en dessous d'un seuil de luminosité programmable. Une minuterie peut être réglée pour que la lumière s'éteigne (2 à 8 h), ou la lumière peut rester allumée en permanence tant que le seuil de luminosité n'est pas atteint (D-D).	 N.O. (max. 4,35 A) 5 lux – 1000 lux  3 505100 000976

## Accessoires

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>10170</b>	<b>Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, blanc</b>  Articles compatibles: 26560, 26570	 3 505100 101703
 <b>10172</b>	<b>Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, noir</b>  Articles compatibles: 26562, 26572	 3 505100 101727
 <b>25315</b>	<b>Télécommande RC-SG 4000</b>  Articles compatibles: 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253150
 <b>25323</b> 535998007	<b>Télécommande universelle avec mètre lux</b>  En combinaison avec la télécommande universelle, les produits Swiss Garde peuvent être facilement configurés via l'application. Toutes les valeurs et les fonctions de tous les détecteurs peuvent être contrôlées facilement et rapidement à partir d'un smartphone ou d'une tablette et ajustées aux circonstances sur place. Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 <b>25320</b> 924313100	<b>Télécommande PIR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
 <b>25310</b> 535990105	<b>Mini télécommande IR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105



## Numéro d'article Description

## EAN



**3331**  
535990199

**Grille de protection, blanc**

Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520



Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)














































## 230 V mouvement

















		Référence	Description
	<b>NOUVEAU</b>	353-600111	Détecteur de mouvement M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-601111	Détecteur de mouvement M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-602111	Détecteur de mouvement M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-700111	Détecteur de mouvement M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-701111	Détecteur de mouvement M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-702111	Détecteur de mouvement M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-802111	Détecteur de mouvement M42HC, 230 V, maître, plafond grande hauteur, 18-53 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-802011	Détecteur de mouvement M41HC, 230 V, secondaire, plafond grande hauteur, 18-53 m, 360°, pour montage en saillie
		25100	Swiss Garde 300 pour montage encastré, IR, blanc
		25480	Swiss Garde 360 Mini, 8 m, blanc
		25340	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond, blanc
		25341	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond, noir
		25342	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond
		25065	Swiss Garde 360 Premium pour montage encastré, 30 m, rond, blanc
		25050	Swiss Garde 360 Premium pour montage en saillie, 30 m, rond, blanc
		350-500111	Détecteur de mouvement pour couloirs 360°, 230 V, 40 m, pour boîte d'encastrement, blanc
		27360	Détecteur de mouvement HF 360°, 230 V, 10 m
		25060	Swiss Garde 360 Premium pour montage encastré, 30 m, carré, blanc
		25000	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, blanc
		25190	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, noir
		25042	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, gris
		25471	Swiss Garde Hokuspokus DA, 16 m, blanc
		25478	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, blanc
		25476	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, noir
		25479	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m
		25290CH	Swiss Garde 300 pour montage encastré
		24290CH	Swiss Garde 300-CH insert
		25291 CH	Détecteur de mouvement Swiss Garde 300 STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc
		25292CH	Détecteur de mouvement Swiss Garde 300 STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc
		25230	Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, blanc
		25231	Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, noir
		25232	Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, gris
		25235	Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, blanc
		25236	Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, noir
		25237	Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, gris
		25490	Swiss Garde 300 Mini Wall, blanc
		25491	Swiss Garde 300 Mini Wall, noir
		3327	Infra Garde 360 pour montage en saillie, 16 m, rond, blanc
		3321	Infra Garde 360 Acoustic pour montage en saillie, rond, blanc
		3322	Infra Garde 360 Acoustic pour montage encastré, rond, blanc
		3220	Infra Garde 180 pour montage encastré, blanc
		350-100111	Détecteur de mouvement 360°, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement

	Maître/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Méthode de mise en service 3	Page
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli				16
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli				16
-	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli				16
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli				16
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli				17
-	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli				17
Maître	IP54	1 canal	360°	4 – 12 m	ø 53 m	Appli				17
Secondaire	IP54	-	360°	4 – 12 m	ø 53 m	Appli				17
-	IP44	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		17
-	IP44	1 canal	360°	2 – 5 m	ø 7 m	Télécommande	Appli*			18
-	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		18
-	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		18
-	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		18
-	IP20	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		18
-	-	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		18
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3 m	40 m	Sur l'appareil	Télécommande			19
-	IP20	1 canal	360°	2 – 5 m	HF : ø 10 m	Sur l'appareil				19
-	IP20	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		19
-	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		19
-	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		19
-	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		19
-	-	1 canal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Télécommande	Appli*			19
-	IP54	1 canal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Télécommande	Appli*			20
-	IP54	1 canal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Télécommande	Appli*			20
-	IP54	1 canal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Télécommande	Appli*			20
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		20
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		20
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		20
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	-	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	IP55	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	IP55	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	IP55	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	IP55	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		21
-	IP55	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		22
-	-	1 canal	180°	1 – 2,5 m	10 m	Télécommande	Appli*			22
-	-	1 canal	-	1 – 2,5 m	10 m	Télécommande	Appli*			22
-	-	1 canal	360°	2 – 4 m	ø 12 m	Sur l'appareil				22
-	-	1 canal	360°	2 – 4 m	ø 8 m	Sur l'appareil				22
-	IP20	1 canal	360°	2 – 4 m	ø 20 m	Sur l'appareil				22
-	IP20	1 canal	180°	1 – 1,5 m	8 m	Sur l'appareil				22
-	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 9 m	Sur l'appareil	Télécommande			23

\* avec télécommande universelle


Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## 230 V mouvement

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-600111</b> 535732600	<b>Détecteur de mouvement</b> <b>M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement</b> <p>Ce détecteur de mouvement plat et discret est un détecteur autonome à un canal pour la commande automatique de l'éclairage. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</p>	  5 413736 385924
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-601111</b> 535732700	<b>Détecteur de mouvement</b> <b>M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer</b> <p>Ce détecteur de mouvement plat et discret est un détecteur autonome à un canal pour la commande automatique de l'éclairage. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</p>	  5 413736 385931
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-602111</b> 535732800	<b>Détecteur de mouvement</b> <b>M42MR, 230 V, 1 canal, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie</b> <p>Ce détecteur de mouvement est un détecteur autonome à un canal pour la commande automatique de l'éclairage. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</p>	  5 413736 385948
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-700111</b> 535733600	<b>Détecteur de mouvement</b> <b>M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement</b> <p>Ce détecteur de mouvement est un détecteur autonome à un canal doté d'une large portée de détection, pour la commande automatique de l'éclairage. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</p>	  5 413736 385955

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-701111**  
535733700

**Détecteur de mouvement**  
**M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m,**  
**360°, SnapFit, à encastrer**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
(SnapFit)



5 413736 385962

Ce détecteur de mouvement est un détecteur autonome à un canal doté d'une large portée de détection, pour la commande automatique de l'éclairage. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Vérifiez la disponibilité sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu).


**NOUVEAU**  
**353-702111**  
535733800

**Détecteur de mouvement**  
**M42LR, 230 V, 1 canal, 32-37 m,**  
**360°, pour montage en saillie**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

en saillie



5 413736 385979

Ce détecteur de mouvement est un détecteur autonome à un canal doté d'une large portée de détection, pour la commande automatique de l'éclairage. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc



**NOUVEAU**  
**353-802111**  
535732960

**Détecteur de mouvement**  
**M42HC, 230 V, maître, plafond**  
**grande hauteur, 18-53 m, 360°,**  
**pour montage en saillie**

MAÎTRE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 53 m posé à 12 m  
de hauteur

4 – 12 m

en saillie



5 413736 374232

Ce détecteur pour plafonds grande hauteur est un détecteur maître, 1 canal, avec une grande portée de détection pour commande d'éclairage automatique. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



**NOUVEAU**  
**353-802011**  
535732950

**Détecteur de mouvement**  
**M41HC, 230 V, secondaire,**  
**plafond grande hauteur,**  
**18-53 m, 360°, pour montage en**  
**saillie**

SECONDAIRE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 53 m posé à 12 m  
de hauteur

4 – 12 m

en saillie



5 413736 374225

Ce détecteur pour plafonds grande hauteur est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V pour plafonds grande hauteur. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Vérifiez la disponibilité sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu).


**25100**  
535949900

**Swiss Garde 300 pour montage**  
**encastré, IR, blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)

10 m posé à 3 m de  
hauteur

1 – 3 m

boîte  
d'encastrement


















































3 505100 251002

Détecteur de mouvement mural de 1 à 3 m. Possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Avec couvercle vissé, idéal pour les bâtiments publics. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: blanc






































Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)








Numéro d'article		Description	EAN				
	<b>25480</b> 535931800	<b>Swiss Garde 360 Mini, 8 m, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 7 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 5 m	 à encastrer	 3 505100 254805
<p>Détecteur de mouvement peu encombrant, de très petites dimensions et avec électronique déportée. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25340</b> 535938314	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253402
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs. Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25341</b> 535938454	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond, noir</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253419
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs. Couleur de finition: noir</p>							
	<b>25342</b> 535938474	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rond, alu</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253426
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs. Couleur de finition: alu</p>							
	<b>25065</b> 535945805	<b>Swiss Garde 360 Premium pour montage encastré, 30 m, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 26 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 250654
<p>Détecteur de mouvement à portée accrue, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs. Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25050</b> 535943805	<b>Swiss Garde 360 Premium pour montage en saillie, 30 m, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 26 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m	 en saillie	 3 505100 250500
<p>Détecteur de mouvement à portée accrue. Idéal pour les garages et les pièces de stockage. Relais haute performance et grand espace de connexion pour le câblage. Couleur de finition: blanc</p>							

Numéro d'article		Description	EAN				
	<b>350-500 I I I</b> 535733900	<b>Détecteur de mouvement pour couloirs 360°, 230 V, 40 m, pour boîte d'encastrement, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 40 m posé à 2,5 m de hauteur	 2 – 3 m	 boîte d'encastrement	 5 413736 363342
<p>Le détecteur de mouvement pour couloirs à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Une boîte d'encastrement avec griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>27360</b> 535944805	<b>Détecteur de mouvement HF 360°, 230 V, 10 m</b>	 STAND-ALONE	 2 – 5 m	 2 – 5 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 027362
<p>Détecteur de mouvement avec capteur HF pour montage encastré dans les luminaires. Seuil de luminosité et période d'activation réglables.</p>							
	<b>25060</b> 535944705	<b>Swiss Garde 360 Premium pour montage encastré, 30 m, carré, blanc</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 10 A)	 ø 26 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 8 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 250609
<p>Détecteur de mouvement à portée accrue, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25000</b> 535949800	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, blanc</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 250005
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25190</b> 535938305	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, noir</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 251903
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.</p> <p>Couleur de finition: noir</p>							
	<b>25042</b> 535949810	<b>Swiss Garde 360 Plus, 16 m, carré, gris</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 10 A)	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 6 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 250425
<p>Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.</p> <p>Couleur de finition: gris</p>							
	<b>25471</b> 535933305	<b>Swiss Garde Hokuspokus DA, 16 m, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 8 m posé à 4 m de hauteur	 2 – 5 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 254713
<p>Détecteur de plafond encastré avec un encombrement minimal et une portée de détection variable.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>							



Numéro d'article	Description					EAN
 <b>25478</b> 535933205	<b>Swiss Gard Hokuspokus, 16 m, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 8 m posé à 4 m de hauteur	 2 – 5 m	 à encastrer	 3 505100 254782
<p>Détecteur de mouvement avec design super plat et entrée de commutation externe. Idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc</p>						
 <b>25476</b> 535933225	<b>Swiss Gard Hokuspokus, 16 m, noir</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 8 m posé à 4 m de hauteur	 2 – 5 m	 à encastrer	 3 505100 254768
<p>Détecteur de mouvement avec design super plat et entrée de commutation externe. Idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: noir</p>						
 <b>25479</b> 535933215	<b>Swiss Gard Hokuspokus, 16 m, alu</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 ø 8 m posé à 4 m de hauteur	 2 – 5 m	 à encastrer	 3 505100 254798
<p>Détecteur de mouvement avec design super plat et entrée de commutation externe. Idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: alu</p>						
 <b>25290CH</b> 535945705	<b>Swiss Gard 300 pour montage encastré</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 252908
<p>Détecteur de mouvement mural de 1 à 3 m. Possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les cages d'escalier, les couloirs, les sous-sols, les garages, etc. Interrupteur externe (ON).</p>						
 <b>24290CH</b> 535945715	<b>Swiss Gard 300-CH insert</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 242901
<p>Insert détecteur de mouvement mural de 1 à 3 m. Possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les cages d'escalier, les couloirs, les sous-sols, les garages, etc. Interrupteur externe (ON).</p>						
 <b>25291CH</b> 535948705	<b>Détecteur de mouvement Swiss Gard 300 STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 252917
<p>Ce détecteur de mouvement est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. Il a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 79 mm). Le détecteur dispose d'un potentiomètre intégré pour régler les paramètres.</p>						

Numéro d'article	Description	EAN
	<b>25292CH</b> 535948755 <b>Détecteur de mouvement Swiss Garde 300 STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>boîte d'encastrement</div> </div> <div>  3 505100 252924 </div>
	<b>25230</b> 535932107 <b>Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, blanc</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>boîte d'encastrement</div> </div> <div>  3 505100 252306 </div>
	<b>25231</b> 535932127 <b>Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, noir</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>boîte d'encastrement</div> </div> <div>  3 505100 252313 </div>
	<b>25232</b> 535932117 <b>Swiss Garde 300 pour montage encastré, IP55, gris</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>boîte d'encastrement</div> </div> <div>  3 505100 252320 </div>
	<b>25235</b> 535932207 <b>Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, blanc</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>en saillie</div> </div> <div>  3 505100 252351 </div>
	<b>25236</b> 535932227 <b>Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, noir</b>	<div> <div>STAND-ALONE</div> <div>N.O. (max. 10 A)</div> </div> <div> <div>10 m posé à 3 m de hauteur</div> </div> <div> <div>1 - 3 m</div> </div> <div> <div>en saillie</div> </div> <div>  3 505100 252368 </div>

Ce détecteur de mouvement est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. Il a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 79 mm). Le détecteur dispose d'un potentiomètre intégré pour régler les paramètres.

Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: blanc

Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: noir









































Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: gris

Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: blanc

Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).  
Couleur de finition: noir

































Numéro d'article	Description	EAN				
 <b>25237</b> 535932217	<b>Swiss Garde 300 pour montage en saillie, IP55, gris</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 en saillie	 3 505100 252375
<p>Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).</p> <p>Couleur de finition: gris</p>						
 <b>25490</b> 535933105	<b>Swiss Garde 300 Mini Wall, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 2,5 m de hauteur	 1 – 2.5 m		 3 505100 254904
<p>Détecteur de mouvement à installer dans un espace très réduit, de très petites dimensions et avec électronique déporté. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application. Interrupteur externe (ON).</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>						
 <b>25491</b> 535933155	<b>Swiss Garde 300 Mini Wall, noir</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 2,5 m de hauteur	 1 – 2.5 m		 3 505100 254911
<p>Détecteur de mouvement à installer dans un espace très réduit, de très petites dimensions et avec électronique déporté. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application. Interrupteur externe (ON).</p> <p>Couleur de finition: noir</p>						
 <b>3327</b> 535933000	<b>Infra Garde 360 pour montage en saillie, 16 m, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 4,35 A)	 ø 12 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 4 m	 en saillie	 3 505100 033271
<p>Détecteur de mouvement économique pour des applications simples.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>						
 <b>3321</b> 535736000	<b>Infra Garde 360 Acoustic pour montage en saillie, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 4,35 A)	 ø 12 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 4 m	 en saillie	 3 505100 033219
<p>Détecteur de mouvement double technologie (PIR et acoustique). Idéal pour les toilettes, les vestiaires, etc.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>						
 <b>3322</b> 535736300	<b>Infra Garde 360 Acoustic pour montage encastré, rond, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 4,35 A)	 ø 20 m posé à 3 m de hauteur	 2 – 4 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 033226
<p>Détecteur de mouvement double technologie (PIR et acoustique) avec portée accrue. Idéal pour les toilettes, les vestiaires, etc. Interrupteur externe (ON).</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>						
 <b>3220</b> 535935000	<b>Infra Garde 180 pour montage encastré, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 4,35 A)	 8 m posé à 1,1 m de hauteur	 1 – 1.5 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 003151
<p>Détecteur de mouvement économique pour des applications simples. L'éclairage peut être commandé manuellement à l'aide de l'interrupteur intégré (interrupteur à glissière).</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>						

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>350-100111</b> 535743200	<b>Détecteur de mouvement</b> <b>360°, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement</b>	  5 413736 363304
<p>Le détecteur de mouvement à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Des griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>		























## Accessoires

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990992</b> 535933299	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-600021, 353-600111, 353-600121, 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-650021, 353-650321, 353-651021, 353-651321, 353-651421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374423
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991901</b> 535991199	<b>Griffes à ressort pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Articles compatibles: 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-651021, 353-651321, 353-651421, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374430
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991992</b> 535933699	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-750021, 353-750321, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374447
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990991</b> 535933199	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-600021, 353-600111, 353-600121, 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-650021, 353-650321, 353-651021, 353-651321, 353-651421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374454
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991991</b> 535933499	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR et M4XLR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-750021, 353-750321, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374461
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992991</b> 535933999	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-602021, 353-602111, 353-602121, 353-602221, 353-652021, 353-652321, 353-652421 <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374478





















Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992891</b> 535933899	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC IP54 montés en saillie Articles compatibles: 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374485
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991981</b> 535790508	<b>Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374492
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991982</b> 535790505	<b>Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR IP20 encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374508
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991971</b> 535790308	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-65102I, 353-65132I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-75102I, 353-75132I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374515
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991491</b> 535790408	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit) Articles compatibles: 353-60122I, 353-65142I, 353-70122I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374522
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999809</b> 535790405	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374539
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999889</b> 535790305	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374546
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990989</b> 535790306	<b>Bague de conversion pour boîte d'encastrement détecteurs P4XLR et M4XLR</b>  Bague de conversion pour détecteurs P4XLR et M4XLR dans une boîte d'encastrement Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-75002I, 353-75032I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374553



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25273</b> 535790106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252731
 <b>25276</b> 535791106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 <b>25421</b> 535998105	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie IP44 RA, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique pour montage en saillie, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 <b>25420</b> 535998005	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004	 3 505100 254201
 <b>25264</b> 535792106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 <b>25265</b> 535792226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 <b>25267</b> 535793106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 <b>25268</b> 535793226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 <b>25335</b> 535998004	<b>Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 <b>3331</b> 535990199	<b>Grille de protection, blanc</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 <b>27361</b>	<b>Supports métalliques pour capteur HF 360 pour montage encastré dans le plafond</b>  Articles compatibles: 27360	 3 505100 273615



	Numéro d'article	Description	EAN
	<b>25410</b> 535991099	<b>Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde</b>  Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469	 3 505100 254102
	<b>25400</b> 535991300	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
	<b>25339</b> 535792004	<b>Plaque de recouvrement, 30 m, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
	<b>25411</b> 535998009	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde</b>  Articles compatibles: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
	<b>25323</b> 535998007	<b>Télécommande universelle avec mètre lux</b>  En combinaison avec la télécommande universelle, les produits Swiss Garde peuvent être facilement configurés via l'application. Toutes les valeurs et les fonctions de tous les détecteurs peuvent être contrôlées facilement et rapidement à partir d'un smartphone ou d'une tablette et ajustées aux circonstances sur place. Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
	<b>25320</b> 924313100	<b>Télécommande PIR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
	<b>25310</b> 535990105	<b>Mini télécommande IR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
	<b>25013</b>	<b>Kit de boîte d'encastrement DA, blanc</b>  Kit de boîte d'encastrement pour montage encastré dans les plafonds. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25010, 25471, 25478	 3 505100 250135
	<b>25270UP</b> 535797016	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, blanc</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825

Numéro d'article	Description	EAN
	<p><b>25271UP</b> 535797116</p> <p><b>Ensemble pour montage encastré, IP55, noir</b></p> <p>Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH</p>	 3 505100 252832
	<p><b>25272UP</b> 535797216</p> <p><b>Ensemble pour montage encastré, IP55, gris</b></p> <p>Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH</p>	 3 505100 252849
	<p><b>350-991999</b> 535798500</p> <p><b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort</b></p> <p>Articles compatibles: 350-100111, 350-500111, 350-530311</p>	 5 413736 363311
	<p><b>350-992901</b> 535798600</p> <p><b>Boîte en saillie IP54, blanc</b></p> <p>Articles compatibles: 350-100111, 350-500111, 350-530311</p>	 5 413736 363328







## 230 V présence



		Référence	Description
	<b>NOUVEAU</b>	353-600121	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-601121	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-601221	Détecteur de présence P42MR, 230 V, 2 canaux, maître, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-602121	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-602221	Détecteur de présence P42MR, 230 V, 2 canaux, maître, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-700121	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-701121	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-701221	Détecteur de présence P42LR, 230 V, 2 canaux, maître, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-702121	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-702221	Détecteur de présence P42LR, 230 V, 2 canaux, maître, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-600021	Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-601021	Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-602021	Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-700021	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-701021	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-702021	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
		350-20085	Mini détecteur de présence 360°, 230 V, 9 m, à encastrer, IP65, blanc
		25475	Swiss Garde 360 Presence Dualtec Maître, rond, blanc
		350-20056	Détecteur de présence ou d'absence 360°, 230 V, 1 canal, 8 m, pour boîte d'encastrement, blanc
		350-41620	Détecteur plat de présence ou d'absence 360°, 230 V, avec 2 contacts libres de potentiel, 12 m, maître, à encastrer, blanc
		25457	Swiss Garde 360 Presence Maître PF, 16 m, rond, blanc
		25459	Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 16 m, rond, blanc
		25451	Swiss Garde 360 Presence Master PF, 16 m, carré, blanc
		25463	Swiss Garde 360 Presence Maître PF, 16 m, rond, blanc
		41720	Swiss Garde 360 Maître Duo, 24 m, rond, blanc
		41702	Swiss Garde 360 Presence Secondaire Duo, 24 m, rond, blanc
		41721	Swiss Garde 360 Maître Duo pour montage en saillie, 24 m, rond, blanc
		41703	Swiss Garde 360 Secondaire Duo pour montage en saillie, 24 m, rond, blanc
		25467	Swiss Garde 360 Presence Maître, 30 m, rond, blanc
		25469	Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 30 m, rond, blanc
		25474	Swiss Garde 360 Presence Dualtec Maître pour montage encastré au plafond, rond, blanc
		25466	Swiss Garde 360 Presence Maître, 30 m, carré, blanc
		25464	Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 30 m, carré, blanc
		25452	Swiss Garde 360 Presence Maître pour montage en saillie 16 m, rond, blanc
		25453	Swiss Garde 360 Presence Secondaire pour montage en saillie 16 m, rond, blanc
		25456	Swiss Garde 360 Presence Maître PF, 16 m, carré, blanc
		25458	Swiss Garde 360 Presence Secondaire PF, 16 m, carré, blanc
		25170	Swiss Garde 360 Presence pour montage encastré au plafond, 16 m, rond, blanc
		25380CH	Swiss Garde 180 Presence maître pour montage encastré
		24380CH	Swiss Garde 180-CH maître insert
		25210CH	Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré
		25395CH	Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré Max
		25393	Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré PMI, blanc
		25394	Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré PMI, noir
		24386CH	Swiss Garde 180-CH maître insert avec interrupteur à pression recouvert
		25382CH	Swiss Garde 180 Presence secondaire pour montage encastré

Maître/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Méthode de mise en service 3	Page
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			32
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			32
Maître	IP20	2 canaux	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			32
Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			32
Maître	IP54	2 canaux	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			33
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			33
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			33
Maître	IP20	2 canaux	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			33
Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			34
Maître	IP54	2 canaux	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			34
Secondaire	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			34
Secondaire	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			34
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli			35
Secondaire	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			35
Secondaire	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			35
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli			35
-	IP65	1 canal	360°	2 – 3 m	ø 9,5 m	Appli	Télécommande		36
Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 4 m	ø 40 m (HF: ø 12 m)	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	36
-	IP20	1 canal	360°	2,5 – 4 m	ø 8 m	Appli	Télécommande		36
Maître	IP20	2 canaux	360°	2,4 – 3 m	ø 12 m	Appli	Télécommande		37
Maître	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	37
Secondaire	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil			37
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	37
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	38
Maître	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	38
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Sur l'appareil			38
Maître	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	38
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Sur l'appareil			38
Maître	-	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	39
Secondaire	IP20	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil			39
Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 4 m	ø 40 m (HF: ø 12 m)	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	39
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	39
Secondaire	-	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	39
Maître	IP44	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	40
Secondaire	IP44	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil			40
Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	40
Secondaire	-	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil			40
-	IP20	1 canal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	40
Maître	IP20	1 canal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	40
Maître	IP20	1 canal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
-	IP20	1 canal	180°	1 – 1,5 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
-	IP20	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
-	-	1 canal	180°	1 – 3 m	10 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
Maître	IP20	1 canal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41
Secondaire	IP20	1 canal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*	41

\* avec télécommande universelle


Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-600121**  
 535733130

**Détecteur de présence P42MR,**  
**230 V, maître, 12-13 m, 360°,**  
**pour boîte d'encastrement**

MAÎTRE  
 N.O. (max. 10 A),  
 libre de potentiel

ø 12 m posé à 3 m  
 de hauteur

2 – 3.5 m

boîte  
 d'encastrement



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

Vérifiez la disponibilité sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu).



**NOUVEAU**  
**353-601121**  
 535733140

**Détecteur de présence P42MR,**  
**230 V, maître, 12-13 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**

MAÎTRE  
 N.O. (max. 10 A),  
 libre de potentiel

ø 12 m posé à 3 m  
 de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
 (SnapFit)



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



**NOUVEAU**  
**353-601221**  
 535733630

**Détecteur de présence P42MR,**  
**230 V, 2 canaux, maître,**  
**12-13 m, 360°, SnapFit, à**  
**encastrer**

MAÎTRE  
 2 x N.O. (max.  
 10 A), libre de  
 potentiel

ø 12 m posé à 3 m  
 de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
 (SnapFit)



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur maître, 2 canaux, pour commande d'éclairage automatique. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



**NOUVEAU**  
**353-602121**  
 535733150

**Détecteur de présence P42MR,**  
**230 V, maître, 12-13 m, 360°,**  
**pour montage en saillie**

MAÎTRE  
 N.O. (max. 10 A),  
 libre de potentiel

ø 12 m posé à 3 m  
 de hauteur

2 – 3.5 m

en saillie



Ce détecteur de présence est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. Le détecteur est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-60222I**  
535733640

**Détecteur de présence P42MR,**  
**230 V, 2 canaux, maître,**  
**12-13 m, 360°, pour montage en**  
**saillie**




Ce détecteur de présence est un détecteur maître, 2 canaux, pour commande d'éclairage automatique. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.  
Couleur de finition: blanc  
Détecteurs secondaires compatibles: 353-60002I, 353-60102I, 353-60202I, 353-70002I, 353-70102I, 353-70202I, 353-8020I I



**NOUVEAU**  
**353-70012I**  
535732130

**Détecteur de présence P42LR,**  
**230 V, maître, 32-37 m, 360°,**  
**pour boîte d'encastrement**




Le détecteur de présence est un détecteur maître, 1 canal, avec une grande portée de détection pour une commande d'éclairage automatique. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.  
Couleur de finition: blanc  
Détecteurs secondaires compatibles: 353-60002I, 353-60102I, 353-60202I, 353-70002I, 353-70102I, 353-70202I, 353-8020I I

Vérifiez la disponibilité sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu).



**NOUVEAU**  
**353-70112I**  
535732140

**Détecteur de présence P42LR,**  
**230 V, maître, 32-37 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**




Le détecteur de présence est un détecteur maître, 1 canal, avec une grande portée de détection pour une commande d'éclairage automatique. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.  
Couleur de finition: blanc  
Détecteurs secondaires compatibles: 353-60002I, 353-60102I, 353-60202I, 353-70002I, 353-70102I, 353-70202I, 353-8020I I



**NOUVEAU**  
**353-70122I**  
535732630

**Détecteur de présence P42LR,**  
**230 V, 2 canaux, maître,**  
**32-37 m, 360°, SnapFit, à**  
**encastrer**



Le détecteur de présence est un détecteur maître, 2 canaux, avec une grande portée de détection pour une commande d'éclairage automatique. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.  
Couleur de finition: blanc  
Détecteurs secondaires compatibles: 353-60002I, 353-60102I, 353-60202I, 353-70002I, 353-70102I, 353-70202I, 353-8020I I



Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-702121**  
535732150

**Détecteur de présence P42LR,**  
**230 V, maître, 32-37 m, 360°,**  
**pour montage en saillie**



5 413736 374126

Le détecteur de présence est un détecteur maître, 1 canal, avec une grande portée de détection pour une commande d'éclairage automatique. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



**NOUVEAU**  
**353-702221**  
535732640

**Détecteur de présence P42LR,**  
**230 V, 2 canaux, maître,**  
**32-37 m, 360°, pour montage en**  
**saillie**



5 413736 374133

Le détecteur de présence est un détecteur maître, 2 canaux, avec une grande portée de détection pour une commande d'éclairage automatique. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



**NOUVEAU**  
**353-600021**  
535733230

**Détecteur de présence P41MR,**  
**230 V, secondaire, 12-13 m,**  
**360°, pour boîte d'encastrement**



5 413736 374263

Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans un boîtier d'encastrement standard (distance de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



**NOUVEAU**  
**353-601021**  
535733240

**Détecteur de présence P41MR,**  
**230 V, secondaire, 12-13 m,**  
**360°, SnapFit, à encastrer**



5 413736 374287

Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-602021**  
535733250

**Détecteur de présence P41MR,**  
**230 V, secondaire, 12-13 m,**  
**360°, pour montage en saillie**

SECONDAIRE



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. Le détecteur est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



**NOUVEAU**  
**353-700021**  
535732230

**Détecteur de présence P41LR,**  
**230 V, secondaire, 32-37 m,**  
**360°, pour boîte d'encastrement**

SECONDAIRE



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 60 ou 79 mm). Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



**NOUVEAU**  
**353-701021**  
535732240

**Détecteur de présence P41LR,**  
**230 V, secondaire, 32-37 m,**  
**360°, SnapFit, à encastrer**

SECONDAIRE



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



**NOUVEAU**  
**353-702021**  
535732250

**Détecteur de présence P41LR,**  
**230 V, secondaire, 32-37 m,**  
**360°, pour montage en saillie**

SECONDAIRE



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN


**350-20085**  
535730900

**Mini détecteur de présence 360°,  
230 V, 9 m, à encastrer, IP65,  
blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)

  
 $\varnothing$  9,5 m posé à 3 m  
de hauteur


  
2 – 3 m


  
à encastrer


Ce mini détecteur de présence (ou d'absence) à un canal (360°, 10 A) convient pour l'encastrement dans des plafonds et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Grâce à ses dimensions compactes et ses lignes discrètes, le mini détecteur passe presque inaperçu dans son environnement. Le mini détecteur est encastré à l'aide de ses bornes à ressort. Le mini détecteur couvre une zone de détection circulaire d'un diamètre pouvant atteindre 9,5 m. L'appareil muni d'un capteur de lumière intégré peut être réglé afin de fonctionner comme détecteur de présence ou d'absence. Lorsqu'il est utilisé comme détecteur de présence, l'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement (une fois la temporisation de déconnexion écoulee). Lorsqu'il est utilisé comme détecteur d'absence, l'éclairage doit toujours d'abord être allumé manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir NO et s'éteint ensuite à nouveau automatiquement (une fois la temporisation de déconnexion écoulee). L'appareil dispose également de la fonction 'extinction éco' qui permet à l'utilisateur d'éteindre l'éclairage lui-même, à l'aide d'un bouton-poussoir NO raccordé, sans devoir attendre la fin de la temporisation de déconnexion. Si l'éclairage n'est pas éteint manuellement, il s'éteint automatiquement une fois que la temporisation de déconnexion est écoulee. L'appareil possède un degré de protection IP65 et est préprogrammé. Pour personnaliser les réglages, la télécommande IR est nécessaire (à acheter séparément). Livré avec une collette noire.

Couleur de finition: blanc


**25475**  
535730600

**Swiss Garde 360 Presence  
Dualtec Maître, rond, blanc**

MAÎTRE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel


  
PIR:  $\varnothing$  40 m posé à  
3 m de hauteur


  
2 – 4 m


  
en saillie


Détecteur de présence maître à double technologie (HF et PIR). Le comportement de détection peut être choisi au moyen de cinq combinaisons logiques différentes de PIR et HF. Grâce à la combinaison innovante des technologies HF et PIR, la sensibilité peut être adaptée de façon optimale à la situation spécifique. Entrée de commutation externe, mode automatique et semi-automatique, sortie de commutation sans potentiel. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25459, 25469


**350-20056**  
535731400

**Détecteur de présence ou  
d'absence 360°, 230 V, 1 canal,  
8 m, pour boîte d'encastrement,  
blanc**

STAND-ALONE

N.O. (max. 10 A)

  
 $\varnothing$  8 m posé à 3 m  
de hauteur


  
2,5 – 4 m


  
boîte  
d'encastrement


Ce détecteur de présence ou d'absence à un canal convient pour l'encastrement dans un plafond et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Il possède une zone de détection circulaire, d'un diamètre jusqu'à 12 m. L'appareil est doté d'un capteur de lumière intégré et allume et éteint l'éclairage automatiquement. Il peut aussi être commandé manuellement au moyen d'un bouton-poussoir N.O (à commander séparément). Une fois la temporisation de déconnexion réglée écoulee, l'éclairage s'éteint automatiquement. L'appareil possède un indice de protection IP20 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc



## Numéro d'article Description

EAN


**350-41620**  
535730800

**Détecteur plat de présence ou d'absence 360°, 230 V, avec 2 contacts libres de potentiel, 12 m, maître, à encastrer, blanc**



Détecteur plat de présence ou d'absence, 360°, 230 Vac avec 2 contacts libres de potentiel (10 A) à encastrer dans des plafonds. Autonome ou comme maître en combinaison avec 20 détecteurs secondaires au maximum. Installation simple. Le détecteur possède un design ultraplat d'à peine 5 mm, qui permet de l'intégrer sans problème dans le plafond. Idéal pour la commutation d'installations à 3 phases, dans lesquelles les circuits d'éclairage doivent être répartis sur deux phases pour des raisons de sécurité.

Pour un usage dans des bureaux, des établissements scolaires, des salles de réunion.. dans des locaux de toute taille. Les deux contacts sont commandés simultanément. Selon l'application choisie :

- l'éclairage doit toujours être allumé manuellement à l'aide d'un

bouton-poussoir et s'éteint automatiquement si la lumière naturelle est suffisante ou si personne n'est présent dans le local (détecteur d'absence).

- l'éclairage s'allume automatiquement en cas de mouvement et si la lumière naturelle est insuffisante. Dans ce cas également, l'éclairage s'éteint automatiquement si la lumière naturelle est suffisante ou si plus personne n'est présent dans le local (détecteur de présence). L'éclairage restera allumé tant qu'un mouvement est détecté et que le niveau de luminosité naturelle mesuré est inférieur à la valeur programmée. Lorsqu'un bouton-poussoir est utilisé, l'utilisateur peut choisir de ne pas attendre la fin de la temporisation de déconnexion et d'éteindre l'éclairage dès qu'il quitte le local (extinction éco). L'éclairage reste éteint, même si un mouvement est encore détecté dans le local. Au terme de la temporisation de déconnexion pré-réglée, le détecteur rebascule en fonctionnement automatique. La temporisation de déconnexion, la valeur lux à laquelle l'éclairage doit s'allumer et la sensibilité du détecteur peuvent être facilement réglées à l'aide de la télécommande IR (en option). Télécommande IR pour un réglage rapide et simple (en option). Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41601


**25457**  
535730100

**Swiss Garde 360 Presence Maître PF, 16 m, rond, blanc**



Détecteur de présence maître avec entrée d'interrupteur externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469


**25459**  
535731100

**Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 16 m, rond, blanc**




Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004


**25451**  
535730400

**Swiss Garde 360 Presence Master PF, 16 m, carré, blanc**



Version 360° avec une portée de détection jusqu'à Ø 16 m pour montage encastré/au plafond, 1 canal.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN



**25463**  
535730500

**Swiss Garde 360 Presence**  
**Maître PF, 16 m, rond, blanc**

MAÎTRE

N.O. (max. 5 A),  
libre de potentiel

ø 14 m posé à 3 m  
de hauteur


2 – 6 m


boîte  
d'encastrement


Détecteur de présence maître avec entrée d'interrupteur externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Variante avec sortie de commutation sans potentiel. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



**41720**  
535932202

**Swiss Garde 360 Maître Duo,**  
**24 m, rond, blanc**

MAÎTRE

2 x N.O. (max.  
10 A), libre de  
potentiel

ø 24 m posé à 3 m  
de hauteur


2 – 3.4 m


boîte  
d'encastrement


Détecteur de présence maître avec une portée de détection accrue, 2x entrée de commutation externe, mode automatique et semi-automatique, deux sorties de commutation sans potentiel pour commuter 2 bandes lumineuses conventionnelles ou 1x éclairage plus 1x HVAC. Le seuil de commutation (lux) peut être choisi librement pour chaque canal (éclairage ou HVAC). Extension de la portée avec 10 détecteurs secondaires maximum.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41702, 41703



**41702**  
535930202

**Swiss Garde 360 Presence**  
**Secondaire Duo, 24 m, rond,**  
**blanc**

SECONDAIRE


ø 24 m posé à 3 m  
de hauteur


2 – 3.4 m


boîte  
d'encastrement


Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 Presence Maître Duo.

Pour montage encastré et montage en saillie/au plafond.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41720, 41721



**41721**  
535932102

**Swiss Garde 360 Maître Duo**  
**pour montage en saillie, 24 m,**  
**rond, blanc**

MAÎTRE

2 x N.O. (max.  
10 A), libre de  
potentiel

ø 24 m posé à 3 m  
de hauteur


2 – 3.4 m



en saillie



Détecteur de présence maître avec une portée de détection accrue, 2x entrée de commutation externe, mode automatique et semi-automatique, deux sorties de commutation sans potentiel pour commuter 2 bandes lumineuses conventionnelles ou 1x éclairage plus 1x HVAC. Le seuil de commutation (lux) peut être choisi librement pour chaque canal (éclairage ou HVAC). Extension de la portée avec 10 détecteurs secondaires maximum.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41702, 41703



**41703**  
535930302

**Swiss Garde 360 Secondaire Duo**  
**pour montage en saillie, 24 m,**  
**rond, blanc**

SECONDAIRE


ø 24 m posé à 3 m  
de hauteur


2 – 3.4 m



en saillie






















Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 Presence Maître Duo.







Pour montage encastré et montage en saillie/au plafond.

Couleur de finition: blanc











































Détecteurs maîtres compatibles: 41720, 41721

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25467</b> 535730300	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Maître, 30 m, rond, blanc</b>	    
<p>Détecteur de présence maître avec une portée de détection accrue et une entrée de commutation externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>25469</b> 535731300	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Secondaire, 30 m, rond, blanc</b>	    
<p>Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004</p>		
 <b>25474</b> 535730700	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Dualtec Maître pour montage encastré au plafond, rond, blanc</b>	    
<p>Détecteur de présence maître à double technologie (HF et PIR). Le comportement de détection peut être choisi au moyen de cinq combinaisons logiques différentes de PIR et HF. Grâce à la combinaison innovante des technologies HF et PIR, la sensibilité peut être adaptée de façon optimale à la situation spécifique. Entrée de commutation externe, mode automatique et semi-automatique, sortie de commutation sans potentiel.</p> <p>Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25459, 25469</p>		
 <b>25466</b> 535730200	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Maître, 30 m, carré, blanc</b>	    
<p>Détecteur de présence maître avec une portée de détection accrue et une entrée de commutation externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>25464</b> 535731200	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Secondaire, 30 m, carré, blanc</b>	    
<p>Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004</p>		



















Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25452</b> 535730105	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Maître pour montage en saillie</b> <b>16 m, rond, blanc</b>	    3 505100 254522
<p>Détecteur de présence maître avec entrée d'interrupteur externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Pour montage en saillie ou au plafond avec une protection accrue contre les éclaboussures.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25453, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>25453</b> 535731005	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Secondaire pour montage en saillie</b> <b>16 m, rond, blanc</b>	    3 505100 254539
<p>Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Pour montage en saillie ou au plafond avec une protection accrue contre les éclaboussures.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs maîtres compatibles: 25452</p>		
 <b>25456</b> 535730000	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Maître PF, 16 m, carré, blanc</b>	    3 505100 254560
<p>Détecteur de présence maître avec entrée d'interrupteur externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>25458</b> 535731000	<b>Swiss Garde 360 Presence</b> <b>Secondaire PF, 16 m, carré, blanc</b>	    3 505100 254584
<p>Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004</p>		
 <b>25170</b> 535943715	<b>Swiss Garde 360 Presence pour</b> <b>montage encastré au plafond,</b> <b>16 m, rond, blanc</b>	    3 505100 251705
<p>Détecteur de présence au design plat et moderne pour les faux plafonds. Monté avec des griffes à ressort.</p> <p>Interrupteur externe (ON).</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>		
 <b>25380CH</b> 535932515	<b>Swiss Garde 180 Presence</b> <b>maître pour montage encastré</b>	    3 505100 253808
<p>Détecteur de présence maître avec interrupteur à pression intégré, mode entièrement automatique et semi-automatique ainsi que mode couloir, pour tous les domaines d'application. Design moderne avec une portée de détection de 176° pour une détection optimale. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		



















Numéro d'article		Description	EAN				
	<b>24380CH</b> 535932545	<b>Swiss Garde 180-CH maître insert</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 8,7 A)	 8 m posé à 1 m de hauteur	 0,9 – 1,3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 243809
<p>Insert détecteur de présence maître avec interrupteur à pression intégré, mode entièrement automatique et semi-automatique ainsi que mode couloir, pour tous les domaines d'application. Design moderne avec une portée de détection de 176° pour une détection optimale. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>							
	<b>25210CH</b> 535938100	<b>Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 10 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 252108
<p>Détecteur de présence pour les salons et les bureaux ainsi que pour les cages d'escalier, interrupteur externe uniquement pour la mise en marche. Montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à 3 capteurs PIR (protection anti-rampement).</p>							
	<b>25395CH</b> 535932405	<b>Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré Max</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 1,5 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253952
<p>Détecteur de présence pour montage encastré/mural avec bouton-poussoir intégré pour commutation manuelle</p>							
	<b>25393</b> 535933405	<b>Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré PMI, blanc</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253938
<p>Détecteur de présence pour montage encastré/mural avec bouton-poussoir intégré pour commutation manuelle.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p>							
	<b>25394</b> 535933455	<b>Swiss Garde 300 Presence pour montage encastré PMI, noir</b>	 STAND-ALONE N.O. (max. 8,7 A)	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 – 3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253945
<p>Détecteur de présence pour montage encastré/mural avec bouton-poussoir intégré pour commutation manuelle.</p> <p>Couleur de finition: noir</p>							
	<b>24386CH</b> 535932555	<b>Swiss Garde 180-CH maître insert avec interrupteur à pression recouvert</b>	 MAÎTRE N.O. (max. 8,7 A)	 8 m posé à 1 m de hauteur	 0,9 – 1,3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 243861
<p>Insert détecteur de présence maître avec interrupteur à pression couvert qui empêche l'allumage/extinction manuel de la lumière. Design moderne avec une portée de détection de 176° pour une détection optimale. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>							
	<b>25382CH</b> 535932525	<b>Swiss Garde 180 Presence secondaire pour montage encastré</b>	 SECONDAIRE	 8 m posé à 1 m de hauteur	 0,9 – 1,3 m	 boîte d'encastrement	 3 505100 253822
<p>Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004</p>							





















## Accessoires























Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990992</b> 535933299	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I	 5 413736 374423
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991901</b> 535991199	<b>Griffes à ressort pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374430
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991992</b> 535933699	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374447
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990991</b> 535933199	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374454
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991991</b> 535933499	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR et M4XLR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374461
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992991</b> 535933999	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374478
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992891</b> 535933899	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC IP54 montés en saillie Articles compatibles: 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374485
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991981</b> 535790508	<b>Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374492

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991982</b> 535790505	<b>Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR IP20 encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374508
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991971</b> 535790308	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-65102I, 353-65132I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-75102I, 353-75132I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374515
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991491</b> 535790408	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit) Articles compatibles: 353-60122I, 353-65142I, 353-70122I, 353-75142I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374522
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999809</b> 535790405	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374539
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999889</b> 535790305	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374546
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990989</b> 535790306	<b>Bague de conversion pour boîte d'encastrement détecteurs P4XLR et M4XLR</b>  Bague de conversion pour détecteurs P4XLR et M4XLR dans une boîte d'encastrement Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-75002I, 353-75032I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374553
 <b>41934</b> 535993407	<b>Télécommande PIR pour DALI Adressable</b>  La télécommande IR pour installateurs permet de commander et de configurer tous les détecteurs adressables Niko DALI.	 3 505100 419341
 <b>25320</b> 924313100	<b>Télécommande PIR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204





















	Numéro d'article	Description	EAN
	<b>25323</b> 535998007	<b>Télécommande universelle avec mètre lux</b> <p>En combinaison avec la télécommande universelle, les produits Swiss Garde peuvent être facilement configurés via l'application. Toutes les valeurs et les fonctions de tous les détecteurs peuvent être contrôlées facilement et rapidement à partir d'un smartphone ou d'une tablette et ajustées aux circonstances sur place.</p> <p>Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520</p>	 3 505100 253235
	<b>25310</b> 535990105	<b>Mini télécommande IR</b> <p>Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572</p>	 3 505100 253105
	<b>3331</b> 535990199	<b>Grille de protection, blanc</b> <p>Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520</p>	 3 505100 033318
	<b>25420</b> 535998005	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, blanc</b> <p>Articles compatibles: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004</p>	 3 505100 254201
	<b>41926</b> 535992607	<b>Télécommande PIR pour Maître Duo</b> <p>Cette télécommande convient pour régler par infrarouges les détecteurs de présence ou d'absence (360°, 230 V, maître) à un canal pour encastrement et montage en saillie. La télécommande permet de modifier les réglages d'usine, notamment le facteur de lumière naturelle (valeur lux) et la durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé.</p>	 3 505100 419266
	<b>25273</b> 535790106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b> <p>Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc.</p> <p>Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004</p>	 3 505100 252733
	<b>25276</b> 535791106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b> <p>Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc.</p> <p>Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004</p>	 3 505100 252764
	<b>25277</b> 535791226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, noir</b> <p>Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir.</p> <p>Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004</p>	 3 505100 252771
	<b>25330</b> 535998001	<b>Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, blanc</b> <p>Articles compatibles: 25457, 25463, 26004</p>	 3 505100 253303



Numéro d'article	Description	EAN
	<b>25331</b> 535998054 <b>Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, noir</b> Articles compatibles: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253310
	<b>25332</b> 535998074 <b>Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, alu</b> Articles compatibles: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253327
	<b>25410</b> 535991099 <b>Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde</b> Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469	 3 505100 254102
	<b>25336</b> 535791004 <b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, blanc</b> Articles compatibles: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
	<b>25337</b> 535793004 <b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, noir</b> Articles compatibles: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372
	<b>25400</b> 535991300 <b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, blanc</b> Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
	<b>25411</b> 535998009 <b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde</b> Articles compatibles: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
	<b>390-20057</b> <b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort</b> Boîte d'encastrement avec bornes à ressort pour le montage au plafond de détecteurs Articles compatibles: 350-20056	 5 413736 311558
	<b>25264</b> 535792106 <b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b> Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
	<b>25265</b> 535792226 <b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b> Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
	<b>25267</b> 535793106 <b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b> Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672



	Numéro d'article	Description	EAN
	<b>25268</b> 535793226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
	<b>25335</b> 535998004	<b>Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
	<b>25421</b> 535998105	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie IP44 RA, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique pour montage en saillie, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
	<b>25274</b> 535790226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 16 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
	<b>25339</b> 535792004	<b>Plaque de recouvrement, 30 m, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
	<b>25270UP</b> 535797016	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, blanc</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825
	<b>25271UP</b> 535797116	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, noir</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252832
	<b>25272UP</b> 535797216	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, gris</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252849
	<b>24490</b> 535991005	<b>Plaque pour bouton pour Swiss Garde 180</b>  Articles compatibles: 25382CH	 3 505100 244905























## DALI-2





		Référence	Description
	<b>NOUVEAU</b>	353-650321	Détecteur de présence P47MR, DALI-2, maître, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-651321	Détecteur de présence P47MR, DALI-2, maître, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-651421	Détecteur de présence P48MR, DALI-2, maître, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-652321	Détecteur de présence P47MR, DALI-2, maître, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-652421	Détecteur de présence P48MR, DALI-2, maître, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-750321	Détecteur de présence P47LR, DALI-2, maître, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-751321	Détecteur de présence P47LR, DALI-2, maître, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-751421	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-752321	Détecteur de présence P47LR, DALI-2, maître, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-752421	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-852411	Détecteur de mouvement M48HC, DALI-2, maître, plafond grande hauteur, 18-53 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-650021	Détecteur de présence P46MR, DALI-2, secondaire et BMS, 12-13 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-651021	Détecteur de présence P46MR, DALI-2, secondaire et BMS, 12-13 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-652021	Détecteur de présence P46MR, DALI-2, secondaire et BMS, 12-13 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-750021	Détecteur de présence P46LR, DALI-2, secondaire et BMS, 32-37 m, 360°, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	353-751021	Détecteur de présence P46LR, DALI-2, secondaire et BMS, 32-37 m, 360°, SnapFit, à encastrer
	<b>NOUVEAU</b>	353-752021	Détecteur de présence P46LR, DALI-2, secondaire et BMS, 32-37 m, 360°, pour montage en saillie
	<b>NOUVEAU</b>	353-852011	Détecteur de mouvement M46HC, DALI-2, secondaire et BMS, plafond grande hauteur, 18-53 m, 360°, pour montage en saillie

	Maître/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Page
	Maître	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli		52
	Maître	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli		52
	Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli		52
	Maître	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli		52
	Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli		53
	Maître	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli		53
	Maître	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli		53
	Maître	IP20	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli		53
	Maître	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli		54
	Maître	IP54	1 canal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli		54
	Maître	IP54	1 canal	360°	4 – 12 m	ø 53 m	Appli		54
	Secondaire/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli	Logiciel BMS	54
	Secondaire/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli	Logiciel BMS	55
	Secondaire/BMS	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	Appli	Logiciel BMS	55
	Secondaire/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli	Logiciel BMS	55
	Secondaire/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli	Logiciel BMS	56
	Secondaire/BMS	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	Appli	Logiciel BMS	56
	Secondaire/BMS	IP54	-	360°	4 – 12 m	ø 53 m	Appli	Logiciel BMS	56



## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-650321**  
 535733330

**Détecteur de présence P47MR,**  
**DALI-2, maître, 12-13 m, 360°,**  
**pour boîte d'encastrement**

DALI-2 MAÎTRE 3



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 60 ou 79 mm). Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011.



**NOUVEAU**  
**353-651321**  
 535733350

**Détecteur de présence P47MR,**  
**DALI-2, maître, 12-13 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**

DALI-2 MAÎTRE 3



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011.



**NOUVEAU**  
**353-651421**  
 535733730

**Détecteur de présence P48MR,**  
**DALI-2, maître, 12-13 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**

DALI-2 MAÎTRE 4



N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel



Ce détecteur de présence plat et discret est un maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans quatre zones. Le détecteur est muni de multiples fonctions et peut être contrôlé sans fil par boutons-poussoirs (360-21001). L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011.



**NOUVEAU**  
**353-652321**  
 535733340

**Détecteur de présence P47MR,**  
**DALI-2, maître, 12-13 m, 360°,**  
**pour montage en saillie**

DALI-2 MAÎTRE 3



Ce détecteur de présence est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. Le détecteur est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011.

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-65242I**  
535733740

**Détecteur de présence P48MR,**  
**DALI-2, maître, 12-13 m, 360°,**  
**pour montage en saillie**

DALI-2 MAÎTRE 4

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 12 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

en saillie



Ce détecteur de présence est un maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans quatre zones. Le détecteur est muni de multiples fonctions et peut être contrôlé sans fil par boutons-poussoirs (360-21001). Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I.



**NOUVEAU**  
**353-75032I**  
535732330

**Détecteur de présence P47LR,**  
**DALI-2, maître, 32-37 m, 360°,**  
**pour boîte d'encastrement**

DALI-2 MAÎTRE 3

ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

boîte  
d'encastrement



Ce détecteur de présence est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans un boîtier d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm). Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I.



**NOUVEAU**  
**353-75132I**  
535732340

**Détecteur de présence P47LR,**  
**DALI-2, maître, 32-37 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**

DALI-2 MAÎTRE 3

ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
(SnapFit)



Ce détecteur de présence est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I.



**NOUVEAU**  
**353-75142I**  
535732730

**Détecteur de présence P48LR,**  
**DALI-2, maître, 32-37 m, 360°,**  
**SnapFit, à encastrer**

DALI-2 MAÎTRE 4

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel

ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
(SnapFit)



Ce détecteur de présence est un maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans quatre zones. Le détecteur est muni de multiples fonctions et peut être contrôlé sans fil par boutons-poussoirs (360-21001). L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I.


Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-75232 I**  
 535732350

**Détecteur de présence P47LR,  
 DALI-2, maître, 32-37 m, 360°,  
 pour montage en saillie**

DALI-2 MAÎTRE 3



5 413736 374201

Ce détecteur de présence est un détecteur maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans trois zones de lumière naturelle. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-85201 I.



**NOUVEAU**  
**353-75242 I**  
 535732740

**Détecteur de présence P48LR,  
 DALI-2, maître, 32-37 m, 360°,  
 pour montage en saillie**

DALI-2 MAÎTRE 4



N.O. (max. 10 A), libre de potentiel



5 413736 374218

Ce détecteur de présence est un maître DALI-2 pour commande d'éclairage jusque dans quatre zones. Le détecteur est muni de multiples fonctions et peut être contrôlé sans fil par boutons-poussoirs (360-2100 I). Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-85201 I.



**NOUVEAU**  
**353-85241 I**  
 535732980

**Détecteur de mouvement  
 M48HC, DALI-2, maître, plafond  
 grande hauteur, 18-53 m, 360°,  
 pour montage en saillie**

DALI-2 MAÎTRE 4



N.O. (max. 10 A), libre de potentiel



5 413736 374256

Ce détecteur pour plafonds grande hauteur est un maître DALI-2 pour commande d'éclairage DALI jusque dans quatre zones. Le détecteur est muni de multiples fonctions et peut être contrôlé sans fil par boutons-poussoirs (360-2100 I). Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Les zones d'éclairage sont définies lors de la mise en service à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-85201 I.



**NOUVEAU**  
**353-65002 I**  
 535733430

**Détecteur de présence P46MR,  
 DALI-2, secondaire et BMS,  
 12-13 m, 360°, pour boîte  
 d'encastrement**

DALI-2 SECONDAIRE - BMS



5 413736 374348

Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm). Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié à un bus DALI ou à un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-65032 I, 353-65132 I, 353-65142 I, 353-65232 I, 353-65242 I, 353-75032 I, 353-75132 I, 353-75142 I, 353-75232 I, 353-75242 I, 353-85241 I.



## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-651021**  
535733440

**Détecteur de présence P46MR,**  
**DALI-2, secondaire et BMS,**  
**12-13 m, 360°, SnapFit, à**  
**encastrer**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMS


ø 12 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
(SnapFit)



Ce détecteur de présence plat et discret est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié au bus DALI via un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.



**NOUVEAU**  
**353-652021**  
535733450

**Détecteur de présence P46MR,**  
**DALI-2, secondaire et BMS,**  
**12-13 m, 360°, pour montage en**  
**saillie**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMS


ø 12 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

en saillie



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié au bus DALI via un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.



**NOUVEAU**  
**353-750021**  
535732430

**Détecteur de présence P46LR,**  
**DALI-2, secondaire et BMS,**  
**32-37 m, 360°, pour boîte**  
**d'encastrement**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMS


ø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

boîte  
d'encastrement



Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm). Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié au bus DALI via un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.


Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

## Numéro d'article Description

EAN



**NOUVEAU**  
**353-751021**  
 535732440

**Détecteur de présence P46LR,  
 DALI-2, secondaire et BMS,  
 32-37 m, 360°, SnapFit, à  
 encastrer**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMSø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m

à encastrer  
(SnapFit)

5 413736 374164

Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. L'étrier de montage SnapFit garantit un montage stable et rapide sur tous les types de faux plafonds avec ou sans dalles amovibles. Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié au bus DALI d'un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.



**NOUVEAU**  
**353-752021**  
 535732450

**Détecteur de présence P46LR,  
 DALI-2, secondaire et BMS,  
 32-37 m, 360°, pour montage en  
 saillie**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMSø 37 m posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3.5 m



en saillie



5 413736 374195

Ce détecteur de présence est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Si le détecteur secondaire est relié à un bus DALI avec un maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié à un bus DALI ou à un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.



**NOUVEAU**  
**353-852011**  
 535732970

**Détecteur de mouvement  
 M46HC, DALI-2, secondaire et  
 BMS, plafond grande hauteur,  
 18-53 m, 360°, pour montage en  
 saillie**

DALI-2 SECONDAIRE  
- BMSø 53 m posé à 12 m  
de hauteur

4 – 12 m



en saillie



















5 413736 374249

Ce détecteur pour plafonds grande hauteur est un détecteur secondaire DALI-2 et BMS qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître DALI-2 ou peut faire partie d'un système BMS. Il est conçu pour un montage en saillie et possède un degré de protection IP54. Si le détecteur est utilisé comme détecteur secondaire et relié à un bus DALI commandé par un détecteur maître DALI, il se mettra à communiquer avec ce détecteur maître sans nouvelle mise en service. S'il est relié au bus DALI d'un système BMS, le détecteur doit être mis en service avec le logiciel BMS. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone et le détecteur ou en utilisant le logiciel BMS.













Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411.

# Accessoires

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990992</b> 535933299	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I.	 5 413736 374423
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991992</b> 535933699	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, noir</b>  Noir (RAL 9005). Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I.	 5 413736 374447
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991901</b> 535991199	<b>Griffes à ressort pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I.	 5 413736 374430
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990991</b> 535933199	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374454
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991991</b> 535933499	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR et M4XLR encastrés, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR et M4XLR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374461
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992991</b> 535933999	<b>Collerette pour détecteurs P4XMR et M4XMR montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XMR et M4XMR IP20 encastrés Articles compatibles: 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374478
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-992891</b> 535933899	<b>Collerette pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC montés en saillie, en blanc</b>  Collerette blanche (RAL 9010) pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC IP54 montés en saillie Articles compatibles: 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374485
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991981</b> 535790508	<b>Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Support intérieur pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374492



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991982</b> 535790505	<b>Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Bague de montage pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR IP20 encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374508
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991971</b> 535790308	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés (SnapFit) Articles compatibles: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-65102I, 353-65132I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-75102I, 353-75132I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374515
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-991491</b> 535790408	<b>Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit)</b>  Couvercle de boîtier pour détecteurs P4XMR, P4XLR, M4XMR et M4XLR encastrés, profond (SnapFit) Articles compatibles: 353-60122I, 353-65142I, 353-70122I, 353-75142I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374522
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999809</b> 535790405	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XMR et M4XMR Articles compatibles: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374539
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-999889</b> 535790305	<b>Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC</b>  Cache de lentille pour détecteurs P4XLR, M4XLR et M4XHC Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374546
 <b>NOUVEAU</b> <b>353-990989</b> 535790306	<b>Bague de conversion pour boîte d'encastrement détecteurs P4XLR et M4XLR</b>  Bague de conversion pour détecteurs P4XLR et M4XLR dans une boîte d'encastrement Articles compatibles: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-75002I, 353-75032I  <i>Vérifiez la disponibilité sur <a href="http://www.niko.eu">www.niko.eu</a>.</i>	 5 413736 374553







# DALI



Référence

Description

	41657	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Basic, 12 m, rond, blanc
	41659	Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Basic, 12 m, rond, blanc
	41750	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort, 24 m, rond, blanc
	41780	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort EnOcean, 24 m, rond, blanc
	41752	Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Comfort, 24 m, rond, blanc
	41751	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort pour montage en saillie, 24 m, rond, blanc
	41781	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort EnOcean pour montage en saillie, 24 m, rond, blanc
	41753	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort pour montage en saillie, 24 m, rond, blanc
	41761	Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, 32 m, rond, blanc
	41763	Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Comfort, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, 32 m, rond, blanc
	26001	Swiss Garde 360 Presence DALI Maître, 30 m, carré, blanc
	26002	Swiss Garde 360 Presence DALI Maître, 30 m, rond, blanc
	26003	Swiss Garde 360 Presence DALI Maître, 16 m, carré, blanc
	26004	Swiss Garde 360 Presence DALI Maître, 16 m, rond, blanc
	70021	Module de liaison DALI

Maître/Secondaire		Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Méthode de mise en service 3	Page
Maître	IP20	3 zones	360°	2,5 – 3 m	ø 12 m	Appli*	Télécommande			64
Secondaire	IP20	-	360°	2,5 – 3 m	ø 12 m	Appli*	Télécommande			64
Maître	IP54	4 zones	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			64
Maître	IP54	4 zones	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			64
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			64
Maître	IP54	4 zones	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			65
Maître	-	4 zones	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			65
Secondaire	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Appli*	Télécommande			65
Maître	IP54	4 zones	360°	4 – 8 m	ø 32 m	Appli*	Télécommande			65
Secondaire	-	-	360°	4 – 8 m	ø 32 m	Appli*	Télécommande			65
Maître	IP20	1 zone	360°	2 – 8 m	ø 30 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		66
Maître	IP20	1 zone	360°	2 – 8 m	ø 30 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		66
Maître	IP20	1 zone	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		66
Maître	IP20	1 zone	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		66
-	-	-	-	-	-	Sur l'appareil				66

\* avec télécommande universelle



Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



## Numéro d'article Description

## EAN



**41657**  
535935702

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Basic, 12 m, rond, blanc**

MAÎTRE



Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Adressable) avec lentille plate pour un montage encastré discret dans les faux plafonds. Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont reconnus automatiquement.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41659



**41659**  
535935902

**Swiss Garde 360 DALI**  
**Secondaire A-Basic, 12 m, rond, blanc**

SECONDAIRE



Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Basic. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41657



**41750**  
535935002

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort, 24 m, rond, blanc**

MAÎTRE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel



Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41752, 41753, 41763



**41780**  
535936802

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort EnOcean, 24 m, rond, blanc**

MAÎTRE

N.O. (max. 10 A),  
libre de potentiel



Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Peut être combiné avec 32 interrupteurs simples/doubles EnOcean max. de fabricants courants. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41752, 41753, 41763



**41752**  
535935202

**Swiss Garde 360 DALI**  
**Secondaire A-Comfort, 24 m, rond, blanc**

SECONDAIRE



Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781



## Numéro d'article Description

EAN


**41751**  
535935102

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort pour montage en**  
**saillie, 24 m, rond, blanc**


Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire.

Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41752, 41753, 41763


**41781**  
535936902

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort EnOcean pour**  
**montage en saillie, 24 m, rond,**  
**blanc**


Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Peut être combiné avec 32 interrupteurs simples/doubles EnOcean max. de fabricants courants. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41752, 41753, 41763


**41753**  
535935302

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort pour montage en**  
**saillie, 24 m, rond, blanc**


Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781


**41761**  
535935402

**Swiss Garde 360 DALI Maître**  
**A-Comfort, plafond grande**  
**hauteur, pour montage en saillie,**  
**32 m, rond, blanc**


Détecteur maître pour installation à une hauteur de plafond de 3,5 à 8 m pour les systèmes DALI (Adressable). Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones, 2 zones secondaires (ON/OFF), relais multifonctionnel sans potentiel. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 41752, 41753, 41763


**41763**  
535935502



























**Swiss Garde 360 DALI**  
**Secondaire A-Comfort, plafond**  
**grande hauteur, pour montage**  
**en saillie, 32 m, rond, blanc**


Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort, plafond grande hauteur, ou 4175x.

















Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781









































Numéro d'article	Description	EAN
 <b>26001</b> 535735200	<b>Swiss Garde 360 Presence DALI</b> <b>Maître, 30 m, carré, blanc</b>    ø 30 m posé à 8 m de hauteur  2 – 8 m  boîte d'encastrement	 3 505100 260011
<p>Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>26002</b> 535735300	<b>Swiss Garde 360 Presence DALI</b> <b>Maître, 30 m, rond, blanc</b>    ø 30 m posé à 8 m de hauteur  2 – 8 m  boîte d'encastrement	 3 505100 260028
<p>Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>26003</b> 535735000	<b>Swiss Garde 360 Presence DALI</b> <b>Maître, 16 m, carré, blanc</b>    ø 14 m posé à 3 m de hauteur  2 – 6 m  boîte d'encastrement	 3 505100 260035
<p>Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>26004</b> 535735100	<b>Swiss Garde 360 Presence DALI</b> <b>Maître, 16 m, rond, blanc</b>    ø 14 m posé à 3 m de hauteur  2 – 6 m  boîte d'encastrement	 3 505100 260042
<p>Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 <b>70021</b> 405670149	<b>Module de liaison DALI</b>  Module de liaison DALI pour interconnecter 2 maîtres 417X0/417X1	 3 505100 700210

# Accessoires

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25320</b> 924313100	<b>Télécommande PIR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
 <b>25310</b> 535990105	<b>Mini télécommande IR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 <b>41934</b> 535993407	<b>Télécommande PIR pour DALI Adressable</b>  La télécommande IR pour installateurs permet de commander et de configurer tous les détecteurs adressables Niko DALI.	 3 505100 419341
 <b>25323</b> 535998007	<b>Télécommande universelle avec mètre lux</b>  En combinaison avec la télécommande universelle, les produits Swiss Garde peuvent être facilement configurés via l'application. Toutes les valeurs et les fonctions de tous les détecteurs peuvent être contrôlées facilement et rapidement à partir d'un smartphone ou d'une tablette et ajustées aux circonstances sur place. Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 <b>70020</b> 405830649	<b>Module d'entrée DALI</b>  Module d'entrée/interface de commutation DALI à 4 canaux 4x BI DALI Articles compatibles: 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 700203
 <b>70980</b> 405670049	<b>Module relais DALI</b>  Le module relais DALI est conforme à la norme EN 623896-208 (type d'appareil 7). Il est connecté à un bus DALI et contrôlé par des commandes DALI. Si le module relais DALI est utilisé avec un détecteur DALI Comfort (par exemple 41751), le module relais DALI est commandé directement par le détecteur. Le module relais peut également être connecté à un bus DALI appartenant à d'autres systèmes DALI. Articles compatibles: 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 709800
 <b>25339</b> 535792004	<b>Plaque de recouvrement, 30 m, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
 <b>25351</b> 535798007	<b>Télécommande PIR DALI</b>  Articles compatibles: 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 253518



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25420</b> 535998005	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004	 3 505100 254201
 <b>25264</b> 535792106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 <b>25265</b> 535792226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 <b>25267</b> 535793106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 <b>25268</b> 535793226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 <b>25335</b> 535998004	<b>Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 <b>25411</b> 535998009	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde</b>  Articles compatibles: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
 <b>3331</b> 535990199	<b>Grille de protection, blanc</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 <b>25400</b> 535991300	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 <b>25336</b> 535791004	<b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
 <b>25337</b> 535793004	<b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, noir</b>  Articles compatibles: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25273</b> 535790106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA I 6 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 <b>25274</b> 535790226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA I 6 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
 <b>25276</b> 535791106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA I 6 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 <b>25277</b> 535791226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA I 6 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252771
 <b>25421</b> 535998105	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie IP44 RA, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique pour montage en saillie, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 <b>25330</b> 535998001	<b>Plaque de recouvrement RA, I 6 m, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25457, 25463, 26004	 3 505100 253303
 <b>25331</b> 535998054	<b>Plaque de recouvrement RA, I 6 m, rond, noir</b>  Articles compatibles: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253310
 <b>25332</b> 535998074	<b>Plaque de recouvrement RA, I 6 m, rond, alu</b>  Articles compatibles: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253327


































# KNX



		Référence	Description
	<b>NOUVEAU</b>	350-34001	Mini détecteur de présence P34MR, KNX, 7-8 m, 360°, pour montage encastré
	<b>NOUVEAU</b>	350-34002	Détecteur de présence P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, pour montage encastré et boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	350-34902	Détecteur de présence P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, diamètre de 105 mm, pour boîte d'encastrement
	<b>NOUVEAU</b>	350-34003	Détecteur de mouvement M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc
	<b>NOUVEAU</b>	350-34013	Détecteur de mouvement M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, pour boîte d'encastrement, noir
	<b>NOUVEAU</b>	350-34004	Détecteur de mouvement M34HC, KNX, plafond grande hauteur, 15-20 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc
	<b>NOUVEAU</b>	350-34014	Détecteur de mouvement M34HC, KNX, plafond grande hauteur, 15-20 m, 360°, pour boîte d'encastrement, noir
		350-530311	Détecteur de mouvement pour couloirs, KNX, 40 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc
		350-213001	Détecteur de mouvement extérieur 360°, 16 m, KNX, pour montage en saillie, blanc
		25032	Swiss Garde 360 Presence KNX/KLR, 16 m, rond, blanc
		25034	Swiss Garde 360 Presence KNX/KLR, 16 m pour montage encastré au plafond, rond, blanc
		25020N	Swiss Garde 360 Presence KNX pour montage encastré, carré, blanc
		25010	Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR, blanc
		25240CH	Swiss Garde 300 Presence KNX/KLR
		25251 CH	Détecteur de présence Swiss Garde 300 KNX/KLR STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc
		25252CH	Détecteur de présence Swiss Garde 300 KNX/KLR STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc
		25241	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 pour montage encastré, blanc
		25245	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 pour montage encastré, noir
		25242	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 pour montage en saillie, blanc
		25248	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 pour montage en saillie, noir
		25036	Swiss Garde 360 Presence KNX/KLR, 30 m, rond, blanc
		350-41730	Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, 24 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc
		350-41731	Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, 24 m, 360°, pour montage en saillie, blanc
		350-41734	Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, plafond grande hauteur, 32 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc
		350-41735	Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, plafond grande hauteur, 32 m, 360°, pour montage en saillie, blanc

Maître/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service	Page
Maître/Secondaire	IP54	5 canaux	360°	2 – 4 m	ø 8 m	Logiciel ETS	74
Maître/Secondaire	IP40 (boîte d'encastrement) / IP44 (griffes à ressort)	5 canaux	360°	2 – 4 m	ø 10 m	Logiciel ETS	74
Maître/Secondaire	IP40	5 canaux	360°	2 – 4 m	ø 10 m	Logiciel ETS	74
Maître/Secondaire	IP40	5 canaux	360°	2 – 3 m	ø 41 m	Logiciel ETS	74
Maître/Secondaire	IP40	5 canaux	360°	2 – 3 m	ø 41 m	Logiciel ETS	74
Maître/Secondaire	IP20	5 canaux	360°	4 – 10 m	ø 20 m	Logiciel ETS	75
Maître/Secondaire	IP20	5 canaux	360°	4 – 10 m	ø 20 m	Logiciel ETS	75
Maître/Secondaire	IP20	2 canaux	360°	2 – 2,5 m	40 m	Logiciel ETS	75
Maître/Secondaire	IP55	5 canaux	360°	2 – 3 m	ø 32 m	Logiciel ETS	75
Maître/Secondaire	-	2 canaux	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Logiciel ETS	75
Maître/Secondaire	IP20	2 canaux	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Logiciel ETS	76
-	IP20	1 canal	360°	2 – 10 m	ø 16 m	Logiciel ETS	76
Maître/Secondaire	-	2 canaux	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Logiciel ETS	76
Maître/Secondaire	IP20	2 canaux	180°	1 – 2,2 m	10 m	Logiciel ETS	76
Maître/Secondaire	IP20	4 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	76
Maître/Secondaire	-	4 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	77
Maître/Secondaire	IP55	2 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	77
Maître/Secondaire	IP55	2 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	77
Maître/Secondaire	IP55	2 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	77
Maître/Secondaire	-	2 canaux	180°	1 – 3 m	10 m	Logiciel ETS	77
Maître/Secondaire	IP20	2 canaux	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Logiciel ETS	78
Maître/Secondaire	-	4 canaux	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Logiciel ETS	78
Maître/Secondaire	-	4 canaux	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Logiciel ETS	78
Maître/Secondaire	IP54	4 canaux	360°	4 – 8 m	ø 32 m	Logiciel ETS	79
Maître/Secondaire	IP54	4 canaux	360°	4 – 8 m	ø 32 m	Logiciel ETS	79



## Numéro d'article Description

## EAN

**NOUVEAU****350-34001**  
535933302**Mini détecteur de présence  
P34MR, KNX, 7-8 m, 360°, pour  
montage encastré**ø 8 mm posé à 3 m  
de hauteur

2 – 4 m



à encastrer



5 413736 378827

Ce mini-détecteur de présence à lentille plate et 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX. Il peut être encastré dans le plafond ou dans des profilés de plafond fins. Une collerette noire peut être commandée séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-34001

**NOUVEAU****350-34002**  
535933102**Détecteur de présence P34MR,  
KNX, 9-10 m, 360°, pour  
montage encastré et boîte  
d'encastrement**ø 10 mm posé à 3 m  
de hauteur

2 – 4 m



à encastrer



5 413736 378834

Ce détecteur de présence à lentille plate et 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX. Il peut être encastré dans le plafond ou installé dans une boîte d'encastrement. Une collerette noire et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-34002

**NOUVEAU****350-34902**  
305405109**Détecteur de présence P34MR,  
KNX, 9-10 m, 360°, diamètre  
de 105 mm, pour boîte  
d'encastrement**ø 10 mm posé à 3 m  
de hauteur

2 – 4 m

boîte  
d'encastrement

5 413736 385047

Ce détecteur de présence à lentille plate et 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Une bague de décoration noire peut être commandée séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-34902

**NOUVEAU****350-34003**  
535933830**Détecteur de mouvement  
M34LR, KNX, 39-41 m, 360°,  
pour boîte d'encastrement,  
blanc**ø 41 mm posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3 m

boîte  
d'encastrement

5 413736 378841

Ce détecteur de mouvement à 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Des griffes à ressort pour montage encastré et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-34003

**NOUVEAU****350-34013**  
535933855**Détecteur de mouvement  
M34LR, KNX, 39-41 m, 360°,  
pour boîte d'encastrement, noir**ø 41 mm posé à 3 m  
de hauteur

2 – 3 m











boîte  
d'encastrement

5 413736 378889





















Ce détecteur de mouvement à 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Des griffes à ressort pour montage encastré et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: noir

Détecteurs secondaires compatibles: 350-34013

Numéro d'article	Description	EAN
	<p><b>NOUVEAU</b></p> <p><b>350-34004</b> 535933730</p> <p><b>Détecteur de mouvement M34HC, KNX, plafond grande hauteur, 15-20 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc</b></p>	 <p>5 413736 378858</p>
	<p><b>NOUVEAU</b></p> <p><b>350-34014</b> 535933755</p> <p><b>Détecteur de mouvement M34HC, KNX, plafond grande hauteur, 15-20 m, 360°, pour boîte d'encastrement, noir</b></p>	 <p>5 413736 378896</p>
	<p><b>350-53031 I</b> 535737000</p> <p><b>Détecteur de mouvement pour couloirs, KNX, 40 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc</b></p>	 <p>5 413736 364448</p>
	<p><b>350-21300 I</b> 535747000</p> <p><b>Détecteur de mouvement extérieur 360°, 16 m, KNX, pour montage en saillie, blanc</b></p>	 <p>5 413736 364257</p>
	<p><b>25032</b> 305402009</p> <p><b>Swiss Garde 360 Presence KNX/KLR, 16 m, rond, blanc</b></p>	 <p>3 505100 250326</p>



Numéro d'article	Description	EAN		
 <b>25034</b> 535933402	<b>Swiss Garde 360 Presence KNX/KLR, 16 m pour montage encastré au plafond, rond, blanc</b>	 ø 14 m posé à 3 m de hauteur	 2 - 6 m	 à encastrer
Détecteur de présence maître-secondaire avec adaptateur de griffes à ressort pour un montage rapide dans les faux plafonds. Commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique. Couleur de finition: blanc Détecteurs secondaires compatibles: 25034				
 <b>25020N</b> 305400209	<b>Swiss Garde 360 Presence KNX pour montage encastré, carré, blanc</b>	 ø 16 m posé à 3 m de hauteur	 2 - 10 m	 boîte d'encastrément
Détecteur de présence avec fonctionnalité au sol, 1 canal d'éclairage pour la commande d'éclairage constante (uniquement la version KLR) ou 1 canal d'éclairage pour les modes ON/OFF, HVAC, entièrement automatique et semi-automatique. Couleur de finition: blanc Détecteurs secondaires compatibles: 25034				
 <b>25010</b> 305401409	<b>Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR, blanc</b>	 ø 8 m posé à 4 m de hauteur	 2 - 5 m	 à encastrer
Détecteur de mouvement maître-secondaire, idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Contrôle d'éclairage constant pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique. Couleur de finition: blanc Détecteurs secondaires compatibles: 25010				
 <b>25240CH</b> 305401209	<b>Swiss Garde 300 Presence KNX/KLR</b>	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 - 2.2 m	 boîte d'encastrément
Détecteur de présence maître-secondaire, montage mural possible de 1 à 3 m grâce à sa portée de détection horizontale et verticale, commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique. Détecteurs secondaires compatibles: 25240CH				
 <b>25251CH</b> 305401219	<b>Détecteur de présence Swiss Garde 300 KNX/KLR STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrément (UP), blanc</b>	 10 m posé à 3 m de hauteur	 1 - 3 m	 boîte d'encastrément
Ce détecteur de présence avec 4 canaux (180°, 10 A) est compatible avec les systèmes KNX. Il est réglable en tant que maître ou secondaire. Le détecteur a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrément standard (distance de vissage de 79 mm). Il dispose d'un angle de détection de 180° horizontalement, au sein duquel tous les mouvements sont détectés. Détecteurs secondaires compatibles: 25251CH				



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25252CH</b> 305401819	<b>Détecteur de présence</b> <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR</b> <b>STANDARDdue Ø50, pour boîte d'encastrement (UP), blanc</b>	   
<p>Ce détecteur de présence avec 4 canaux (180°, 10 A) est compatible avec les systèmes KNX. Il est réglable en tant que maître ou secondaire. Le détecteur a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 79 mm). Il dispose d'un angle de détection de 180° horizontalement, au sein duquel tous les mouvements sont détectés.</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25252CH</p>		
 <b>25241</b> 305401309	<b>Swiss Garde 300 KNX/KLR</b> <b>IP55 pour montage encastré, blanc</b>	   
<p>Détecteur de présence maître-secondaire, montage mural possible de 1 à 3 m grâce à sa portée de détection horizontale et verticale, commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25241</p>		
 <b>25245</b> 305401809	<b>Swiss Garde 300 KNX/KLR</b> <b>IP55 pour montage encastré, noir</b>	   
<p>Détecteur de présence maître-secondaire, montage mural possible de 1 à 3 m grâce à sa portée de détection horizontale et verticale, commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.</p> <p>Couleur de finition: noir</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25245</p>		
 <b>25242</b> 205401309	<b>Swiss Garde 300 KNX/KLR</b> <b>IP55 pour montage en saillie, blanc</b>	   
<p>Détecteur de présence maître-secondaire, montage mural possible de 1 à 3 m grâce à sa portée de détection horizontale et verticale, commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.</p> <p>Couleur de finition: blanc</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25242</p>		
 <b>25248</b> 205401209	<b>Swiss Garde 300 KNX/KLR</b> <b>IP55 pour montage en saillie, noir</b>	   
<p>Détecteur de présence maître-secondaire, montage mural possible de 1 à 3 m grâce à sa portée de détection horizontale et verticale, commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.</p> <p>Couleur de finition: noir</p> <p>Détecteurs secondaires compatibles: 25248</p>		



## Numéro d'article Description

## EAN



**25036**  
305401009

**Swiss Garde 360 Presence KNX/  
KLR, 30 m, rond, blanc**



Détecteur de présence maître-secondaire avec portée accrue à usage universel grâce à des accessoires polyvalents. Commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25036



**350-41730**

**Détecteur avec commande  
crépusculaire à 3 zones,  
KNX, 24 m, 360°, pour boîte  
d'encastrement, blanc**



Détecteur de présence 360° avec commande crépusculaire, KNX, à encastrer dans des plafonds Ce détecteur de présence se monte facilement, avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles.

Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Le détecteur est étanche aux projections d'eau (IP54) et a une grande portée de détection de 24 m à 3 m de hauteur. Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions du détecteur à l'aide du logiciel ETS. Vous avez le choix entre différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des bureaux, salles de réunion, couloirs, hôpitaux... Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/la désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX et combinable avec d'autres composants KNX. La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité, du choix de l'étalonnage automatique ou manuel, de la programmation des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité... Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou une zone seulement), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances...

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41730



**350-41731**

**Détecteur avec commande  
crépusculaire à 3 zones, KNX,  
24 m, 360°, pour montage en  
saillie, blanc**



Détecteur de présence avec commande crépusculaire, 360°, KNX, pour montage en saillie sur des plafonds. Vous pouvez le monter facilement avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles. Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Le détecteur de présence a une grande portée de détection de 24 m à 3 m de hauteur. Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions à l'aide du logiciel ETS. Vous avez le choix entre différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des bureaux, salles de réunion, couloirs, hôpitaux... Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/la désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX et combinable avec d'autres composants KNX. La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité, du choix de l'étalonnage automatique ou manuel, de la programmation des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité... Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou une zone seulement), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances...

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41731

## Numéro d'article Description

EAN



350-41734

**Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, plafond grande hauteur, 32 m, 360°, pour boîte d'encastrement, blanc**



Détecteur de mouvement à commande crépusculaire, 360°, KNX, à encastrer dans de hauts plafonds. Vous pouvez le monter facilement avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles. Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Possède une grande portée de détection de 16 à 32 m Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions à l'aide du logiciel ETS. Choix parmi différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des salles de réunion, couloirs, halls d'entrée.. d'une hauteur de plafond de plus de 4 m. Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX et combinable avec d'autres composants KNX. La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité, du choix de l'étalonnage automatique ou manuel, de la programmation des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité.. Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou une zone seulement), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances,...

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41734



350-41735

**Détecteur avec commande crépusculaire à 3 zones, KNX, plafond grande hauteur, 32 m, 360°, pour montage en saillie, blanc**



Détecteur de mouvement avec commande crépusculaire, 360°, KNX, pour montage en saillie sur de hauts plafonds. Vous pouvez le monter facilement avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles. Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Possède une grande portée de détection de 16 à 32 m Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions à l'aide du logiciel ETS. Choix parmi différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des salles de réunion, couloirs, halls d'entrée.. d'une hauteur de plafond de plus de 4 m. Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX et combinable avec d'autres composants KNX. La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité, du choix de l'étalonnage automatique ou manuel, de la programmation des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité.. Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou une zone seulement), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances,...

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41735

## Accessoires

## Numéro d'article Description

EAN


**NOUVEAU**























390-34011























535933599

**Collerette pour mini-détecteur P34MR, noir**



















Collerette pour mini-détecteur de présence KNX P34MR. Couleur de finition: noir.  
Articles compatibles: 350-34001


Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

Numéro d'article Description		EAN
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34012</b> 535933399	<b>Collerette pour détecteur P34MR, noir</b>  Collerette pour détecteur de présence KNX P34MR. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34002	 5 413736 378872
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34102</b> 535998700	<b>Boîte en saillie pour P34MR, blanc</b>  Accessoire de boîte en saillie pour P34MR. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 350-34002	 5 413736 378902
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34112</b> 535998700	<b>Boîte en saillie pour P34MR, noir</b>  Accessoire de boîte en saillie pour P34MR. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34002	 5 413736 378919
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34912</b> 535933799	<b>Collerette pour détecteur P34MR, diamètre de 105 mm, noir</b>  Collerette pour détecteur de présence KNX P34MR, diamètre de 105 mm. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34902	 5 413736 384637
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34103</b> 535999600	<b>Boîte en saillie pour M34LR, blanc</b>  Accessoire de boîte en saillie pour M34LR. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 350-34003	 5 413736 378926
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34113</b> 535999250	<b>Boîte en saillie pour M34LR, noir</b>  Accessoire de boîte en saillie pour M34LR. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34013	 5 413736 378933
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34203</b> 535991399	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour M34LR/M34HC, noir</b>  Boîte d'encastrement avec griffes à ressort (accessoire) pour M34LR/M34HC. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34003, 350-34004, 350-34013, 350-34014	 5 413736 378964
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34104</b> 535999500	<b>Boîte en saillie pour M34HC, blanc</b>  Accessoire de boîte en saillie pour M34HC. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 350-34004	 5 413736 378940
 <b>NOUVEAU</b> <b>390-34114</b> 535999050	<b>Boîte en saillie pour M34HC, noir</b>  Accessoire de boîte en saillie pour M34HC. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 350-34014	 5 413736 378957
 <b>350-991999</b> 535798500	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort</b>  Articles compatibles: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363311
 <b>350-992901</b> 535798600	<b>Boîte en saillie IP54, blanc</b>  Articles compatibles: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363328

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>350-99399 I</b> 535798110	<b>Support de montage à angle, blanc</b>  Articles compatibles: 350-21300 I	 3 413736 364264
 <b>25273</b> 535790106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 <b>25274</b> 535790226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 16 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
 <b>25276</b> 535791106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 <b>25277</b> 535791226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252771
 <b>25421</b> 535998105	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie IP44 RA, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique pour montage en saillie, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 <b>25440</b> 535938900	<b>Plaque de recouvrement carrée pour montage en saillie Swiss Garde 180 à deux canaux</b>  Articles compatibles: 25020N	 3 505100 254409
 <b>25013</b>	<b>Kit de boîte d'encastrement DA, blanc</b>  Kit de boîte d'encastrement pour montage encastré dans les plafonds. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25010, 25471, 25478	 3 505100 250135
 <b>25270UP</b> 535797016	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, blanc</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825
 <b>25271UP</b> 535797116	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, noir</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252832
 <b>25272UP</b> 535797216	<b>Ensemble pour montage encastré, IP55, gris</b>  Articles compatibles: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252849



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25400</b> 535991300	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 <b>25264</b> 535792106	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 <b>350-41930</b>	<b>Télécommande IR pour détecteur KNX 360°</b>  La télécommande s'utilise pour configurer et commander les détecteurs de présence KNX. Articles compatibles: 350-41730, 350-41731, 350-41734, 350-41735	 5 413736 341036
 <b>25265</b> 535792226	<b>Boîtier pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 <b>25267</b> 535793106	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, blanc</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: blanc. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 <b>25268</b> 535793226	<b>Boîtier pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, noir</b>  Boîtier synthétique de haute qualité, protection contre les éclaboussures. Couleur de finition: noir. Articles compatibles: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 <b>25335</b> 535998004	<b>Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, blanc</b>  Articles compatibles: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 <b>25411</b> 535998009	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde</b>  Articles compatibles: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
 <b>3331</b> 535990199	<b>Grille de protection, blanc</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318










24 V












	Référence	Description
	24110	Swiss Garde 3100 24 V, 14 m, blanc
	350-30010	Détecteur de mouvement 90°, 24 V, 15 m, 3 - 300 lux, avec capteur de lumière, blanc
	25468	Swiss Garde 360 Presence 24 V, 16 m, carré, blanc

	Maître/Secondaire	Degré de protection	Nombre de canaux/ Nombre de zones	Angle de détection	Hauteur de montage	Portée de détection	Méthode de mise en service 1	Méthode de mise en service 2	Méthode de mise en service 3	Page
-	IP55	1 canal	200°	2 – 8 m	14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		88
-	IP20	1 canal	90°	2 m	15 m	Sur l'appareil				88
-	IP20	1 canal	360°	2 – 8 m	ø 14 m	Sur l'appareil	Télécommande	Appli*		88





\* avec télécommande universelle



















Retrouvez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>24110</b> 535943342	<b>Swiss Garde 3100 24 V, 14 m, blanc</b>  Détecteur de mouvement pour alimentation 24 V avec contact de commutation sans potentiel, avec protection anti-rampement (ø 5 m), pour montage mural et au plafond, pour boîte d'encastrement. Idéal pour les applications dans les systèmes domotiques des bâtiments. Couleur de finition: blanc	 
 <b>350-30010</b>	<b>Détecteur de mouvement 90°, 24 V, 15 m, 3 - 300 lux, avec capteur de lumière, blanc</b>  Ce détecteur de mouvement est utilisé en combinaison avec le module de commande crépusculaire 360-35010 pour enclencher l'éclairage. Il est muni d'un détecteur de lumière intégré et possède une portée allant de 15 m sous un angle de 90°. Il possède un degré de protection IP20 et convient pour les applications intérieures. En combinaison avec le couvercle IP54 390-20010, il convient également pour les applications extérieures. Couleur de finition: blanc	 
 <b>25468</b> 535730042	<b>Swiss Garde 360 Presence 24 V, 16 m, carré, blanc</b>  Détecteur de présence pour alimentation 24 V avec contact de commutation sans potentiel. Pour un usage universel grâce à des accessoires polyvalents. Idéal pour les applications dans les systèmes domotiques des bâtiments. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc	 

## Accessoires

Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25323</b> 535998007	<b>Télécommande universelle avec mètre lux</b>  En combinaison avec la télécommande universelle, les produits Swiss Garde peuvent être facilement configurés via l'application. Toutes les valeurs et les fonctions de tous les détecteurs peuvent être contrôlées facilement et rapidement à partir d'un smartphone ou d'une tablette et ajustées aux circonstances sur place. Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	
 <b>25320</b> 924313100	<b>Télécommande PIR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	



Numéro d'article	Description	EAN
 <b>25310</b> 535990105	<b>Mini télécommande IR</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 <b>3331</b> 535990199	<b>Grille de protection, blanc</b>  Articles compatibles: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 <b>390-20010</b>	<b>Coiffe protectrice IP54 pour détecteur de mouvement</b>  Ce couvercle permet de protéger les détecteurs de mouvement contre les projections d'eau. Articles compatibles: 350-30010	 5 413736 208438
 <b>390-20000</b>	<b>Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural</b>  Coiffe de protection métallique Niko pour les détecteurs de mouvement. Articles compatibles: 350-30010	 5 413736 208506
 <b>25400</b> 535991300	<b>Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 <b>25336</b> 535791004	<b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, blanc</b>  Articles compatibles: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
 <b>25337</b> 535793004	<b>Plaque de recouvrement, 16 m, carré, noir</b>  Articles compatibles: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372
 <b>25411</b> 535998009	<b>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde</b>  Articles compatibles: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119














Numéro de référence	Page	Numéro de référence	Page	Numéro de référence	Page
<b>350</b>		353-990992 .....	23, 42, 57	25231 .....	21
350-20056 .....	36	353-991491 .....	24, 43, 58	25232 .....	21
350-20085 .....	36	353-991901 .....	23, 42, 57	25235 .....	21
350-30010 .....	88	353-991971 .....	24, 43, 58	25236 .....	21
350-34001 .....	74	353-991981 .....	24, 42, 57	25237 .....	22
350-34002 .....	74	353-991982 .....	24, 43, 58	25240CH .....	76
350-34003 .....	74	353-991991 .....	23, 42, 57	25241 .....	77
350-34004 .....	75	353-991992 .....	23, 42, 57	25242 .....	77
350-34013 .....	74	353-992891 .....	24, 42, 57	25245 .....	77
350-34014 .....	75	353-992991 .....	23, 42, 57	25248 .....	77
350-34902 .....	74	353-999809 .....	24, 43, 58	25251CH .....	76
350-41620 .....	37	353-999889 .....	24, 43, 58	25252CH .....	77
350-41730 .....	78			25264 .....	25, 45, 68, 82
350-41731 .....	78	<b>390</b>		25265 .....	25, 45, 68, 82
350-41734 .....	79	390-20000 .....	89	25267 .....	25, 45, 68, 82
350-41735 .....	79	390-20010 .....	89	25268 .....	25, 46, 68, 82
350-41930 .....	82	390-20057 .....	45	25270UP .....	26, 46, 81
350-100111 .....	23	390-34011 .....	79	25271UP .....	27, 46, 81
350-213001 .....	75	390-34012 .....	80	25272UP .....	27, 46, 81
350-500111 .....	19	390-34102 .....	80	25273 .....	25, 44, 69, 81
350-530311 .....	75	390-34103 .....	80	25274 .....	46, 69, 81
350-991999 .....	27, 80	390-34104 .....	80	25276 .....	25, 44, 69, 81
350-992901 .....	27, 80	390-34112 .....	80	25277 .....	44, 69, 81
350-993991 .....	81	390-34113 .....	80	25290CH .....	20
		390-34114 .....	80	25291CH .....	20
		390-34203 .....	80	25292CH .....	21
		390-34912 .....	80	25310 .....	10, 26, 44, 67, 89
				25315 .....	10
<b>353</b>				25320 .....	10, 26, 43, 67, 88
353-600021 .....	34	<b>3000</b>		25323 .....	10, 26, 44, 67, 88
353-600111 .....	16	3160 .....	8	25330 .....	44, 69
353-600121 .....	32	3165 .....	8	25331 .....	45, 69
353-601021 .....	34	3220 .....	22	25332 .....	45, 69
353-601111 .....	16	3321 .....	22	25335 .....	25, 46, 68, 82
353-601121 .....	32	3322 .....	22	25336 .....	45, 68, 89
353-601221 .....	32	3327 .....	22	25337 .....	45, 68, 89
353-602021 .....	35	3331 .....	11, 25, 44, 68, 82, 89	25339 .....	26, 46, 67
353-602111 .....	16			25340 .....	18
353-602121 .....	32	<b>7000</b>		25341 .....	18
353-602221 .....	33	7520 .....	10	25342 .....	18
353-650021 .....	54			25351 .....	67
353-650321 .....	52	<b>10000</b>		25380CH .....	40
353-651021 .....	55	10170 .....	10	25382CH .....	41
353-651321 .....	52	10172 .....	10	25393 .....	41
353-651421 .....	52			25394 .....	41
353-652021 .....	55	<b>24000</b>		25395CH .....	41
353-652321 .....	52	24110 .....	88	25400 .....	26, 45, 68, 82, 89
353-652421 .....	53	24290CH .....	20	25410 .....	26, 45
353-700021 .....	35	24380CH .....	41	25411 .....	26, 45, 68, 82, 89
353-700111 .....	16	24386CH .....	41	25420 .....	25, 44, 68
353-700121 .....	33	24490 .....	46	25421 .....	25, 46, 69, 81
353-701021 .....	35			25440 .....	81
353-701111 .....	17	<b>25000</b>		25451 .....	37
353-701121 .....	33	25000 .....	19	25452 .....	40
353-701221 .....	33	25010 .....	76	25453 .....	40
353-702021 .....	35	25013 .....	26, 81	25456 .....	40
353-702111 .....	17	25020N .....	76	25457 .....	37
353-702121 .....	34	25032 .....	75	25458 .....	40
353-702221 .....	34	25034 .....	76	25459 .....	37
353-750021 .....	55	25036 .....	78	25463 .....	38
353-750321 .....	53	25042 .....	19	25464 .....	39
353-751021 .....	56	25050 .....	18	25466 .....	39
353-751321 .....	53	25060 .....	19	25467 .....	39
353-751421 .....	53	25065 .....	18	25468 .....	88
353-752021 .....	56	25100 .....	17	25469 .....	39
353-752321 .....	54	25170 .....	40	25471 .....	19
353-752421 .....	54	25190 .....	19	25474 .....	39
353-802011 .....	17	25210CH .....	41	25475 .....	36
353-802111 .....	17	25230 .....	21	25476 .....	20
353-852011 .....	56			25478 .....	20
353-852411 .....	54				
353-990989 .....	24, 43, 58				
353-990991 .....	23, 42, 57				

Numéro de référence	Page	Numéro de référence	Page	Numéro de référence	Page
25479 .....	20				
25480 .....	18				
25490 .....	22				
25491 .....	22				
<b>26000</b>					
26001 .....	66				
26002 .....	66				
26003 .....	66				
26004 .....	66				
26250 .....	9				
26260 .....	9				
26270 .....	9				
26450 .....	8				
26470 .....	8				
26480 .....	8				
26560 .....	9				
26562 .....	9				
26570 .....	8				
26572 .....	9				
<b>27000</b>					
27360 .....	19				
27361 .....	25				
<b>41000</b>					
41657 .....	64				
41659 .....	64				
41702 .....	38				
41703 .....	38				
41720 .....	38				
41721 .....	38				
41750 .....	64				
41751 .....	65				
41752 .....	64				
41753 .....	65				
41761 .....	65				
41763 .....	65				
41780 .....	64				
41781 .....	65				
41926 .....	44				
41934 .....	43, 67				
<b>70000</b>					
70020 .....	67				
70021 .....	66				
70980 .....	67				



# Légende

		La zone de détection maximale en cas d'installation correcte	
		L'hauteur de montage minimale et maximale du détecteur	
			Le montage correct du détecteur
		Détecteur mural	
		Le détecteur est équipé d'un contact de relais	
		Sensibilité lumineuse	
		Étanchéité	















Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire fonctionner les bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y travaillent. En consommant moins d'énergie, en améliorant le confort d'éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale belge de Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 10 sites en Europe.

Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : « Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner les bâtiments à votre profit ? »

**Niko Schweiz AG**

Hagenholzstrasse 83B

8050 Zürich

Schweiz

[verkauf-ch@niko.eu](mailto:verkauf-ch@niko.eu)

Tel. +41 44 878 22 22

Fax +41 44 878 22 33

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

The Niko logo consists of the word "niko" in a bold, lowercase, sans-serif typeface. A thin, dark, curved line sweeps across the bottom of the page, starting from the left and ending under the logo.