

Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

05-333

4 jaar
garantie

Deze miniontvinger gebruik je voor de bediening van rolluiken en jaloezieën. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij werkt met wand- en handzenders. Zijn looptijd bedraagt 90 seconden. Met de 2-knopsmodi kun je:

- de rolluiken en jaloezieën openen, sluiten en stoppen;
- de lamellen draaien.

Technische gegevens

Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

- Niet compatibel met de draadloze bridge, noch met de draadloze slimme hub
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Gewicht: 76 g
- Afmetingen (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm
- Markering: CE



Aansluitschema

