

Relé pre montáž na DIN lištu (naprogramované)

10-831

4 roky
záruka

Toto predprogramované relé určené na montáž na DIN lištu spína svoj výstup, keď sa používa riadiaca funkcia vnútorných audio jednotiek, vnútorných video jednotiek alebo kódovej klávesnice. Prepínací čas výstupu relé je nastaviteľný. Vstupný kontakt súčasne spína aj výstupný kontakt. Môže byť takisto použitý na ovládanie brány alebo osvetlenia.

Technické údaje

Relé pre montáž na DIN lištu (naprogramované)

výstup pre prepínanie funkcie a vstup pre riadiace funkcie – vstup si vyžaduje pripojenie prepínača bez napätia – relé kontakt bez napätia (prepínací kontakt: 230 V, 50/60 Hz / 2A) – prepínací čas: štandardný je 1 sekunda/manuálne nastavovateľný – aktivovanie výstupného kontaktu funkčným klávesom so symbolom "O" na internej jednotke alebo pomocou riadiacej funkcie 8 – ak sa vstupný kontakt uzavrie, riadiaca funkcia so sériovým číslom 8000 je umiestnená na zbernici a výstupný kontakt sa uzavrie na stanovený čas – potrebná je technika s tromi vodičmi – vstupný prúd (binárny vstup): 2,5 mA – vstupný prúd (trojžilový): $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 1,4 \text{ mA}$ bez zaťaženia – maximálny vstupný prúd $I(P_{max}) = 30 \text{ mA}$ – povolená teplota prostredia: 0 až 40 °C – vhodné na montáž na koľajnicu DIN, 1E, DIN EN 50022 – rozmery: výška 85 x šírka 65 x hĺbka 18 mm (1E)

- Certifikácia: CE



Schéma zapojenia

