

Tangent til 2 enkelte koax-forbindelser til TV eller FM

161-69702

E-Nr.:3487155397

4 års
garanti

Tangenten består af 2 enkelte koaksialforbindelser og en satellitforbindelse på toppen. Den første indgang er beregnet til en EDU TV-tilslutning. Den anden er beregnet til en FM-tilslutning. De er mærket med henholdsvis et TV og et FM-ikon. Farve: black coated.

Tekniske data

Tangent til 2 enkelte koax-forbindelser til TV eller FM.

- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Udskrift: "TV" og "FM" er indgraveret på centralpladen.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

