

2-trådig bas, 40–400 W, 230 V, för digital timer eller 180° rörelsesensor, 8 m, skruvfixering

420-00400


4 års
garanti

Bas med 2-trådig kontakt 40–400 W, 230 V för digital timer med skruvfixering. En centrumplatta och täckram i önskad färg måste beställas separat.

Tekniska data

2-trådig bas, 40–400 W, 230 V, för digital timer eller 180° rörelsesensor, 8 m, skruvfixering.

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
 - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
 - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - enkel montering av en eller flera mekanismer med hjälp av markering (streck, laser..) i mitten av infällningsramen
 - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunktavstånd 60 mm genom att låta flera baser glida in i varandra, de låser automatiskt på plats
 - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm med förformade flikar nedtill, genom att vika ned dessa flikar över ett avstånd på 1 mm ger baserna stöd åt varande och garanteras mittpunkt-till-mittpunkt-avståndet
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
- Trådanslutning
 - varje anslutningsplint är utrustad med klämplintar med permanenta skruvarmed skruvhuvud med spår (1 x 4,5 mm)
 - varje skruv har ett skruvmejselspår som förhindrar att skruvmejseln glider av skruvhuvudet.



niko

- Anslutningsklämmor
 - 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
- Märkning: CE

