

Kompaktný intercom (komunikačný systém na vstupe) pre povrchovú montáž, farba biela

10-505

4 roky záruka

Tento kompaktný intercom ponúka nasledujúce štandardné funkcie: komunikáciu s návštevníkmi, otváranie dverí, spínanie osvetlenia, (de)aktivovanie vyzváňacieho tónu, odlíšenie vyzváňacích tónov (hovor prichádzajúci od hlavného vchodu, vchodu do bytu, interný hovor), výber z 13 rôznych vyzváňacích tónov, LED kontrolky signalizujúce obsadenú linku a hovor, nastavenie hlasitosti počas hovoru, alebo keď je slúchadlo zavesené. Zariadenie ovládate pomocou štyroch funkčných tlačidiel a ovládačom hlasitosti zvonenia. Tlačidlo s voľnou funkciou môžete priradiť jednu z nasledovných funkcií: riadiacu funkciu pre relé DIN lišty, interný hovor, funkciu „zazvoň a vstúp“ alebo presmerovanie hovorov. Farba povrchovej úpravy: biela.



Technické údaje

Kompaktný intercom (komunikačný systém na vstupe) pre povrchovú montáž, farba biela.

- Popis: Vnútoraná jednotka je súčasťou komunikačného systému na vstupe s vonkajšou jednotkou a zdrojom napájania. Komunikačný systém vám umožňuje rozprávať sa s ľuďmi, ktorí zvonili na vstupe. Zariadenie je vhodné na povrchovú montáž a môže byť namontované priamo na stenu alebo do zápusťnej montážnej krabice. Kryt je vyrobený z antistatického a recyklovateľného plastu.

Zariadenie je vybavené tlačidlami pre otváranie dverí, zapínanie a vypínanie osvetlenia a vyzváňacieho tónu.

Existujú 3 odlišné typy hovorov: od dverí bytu, z vonkajšej jednotky a z inej vnútornej jednotky.

Každému typu hovoru môže byť priradený iný vyzváňací tón. Tieto je možné upravovať. Komunikačný systém vám ponúka na výber z 13 rôznych vyzváňacích tónov. Hlasitosť hovoru a hlasitosť zvonenia môžete manuálne nastaviť, nezávisle od seba, pomocou ovládania hlasitosti v dolnej časti zariadenia.

Vyzváňací tón môžete vypnúť pomocou príslušného tlačidla. Vypnutie bude indikované červenou LED kontrolkou. Hovor je indikovaný zelenou LED kontrolkou.

Zariadenie je na vnútornej strane vybavené svorkovnicou so štyrmi skrutkovými svorkami.

Na svorkovnicu je možné pripojiť bezpotenciálové tlačidlo pre zvonček na poschodí.

Programovateľnému tlačidlu s voľnou funkciou môže byť priradená jedna z nasledovných funkcií: vyslať riadiacu funkciu (predvolené nastavenie), vnútorný hovor, funkcia „zazvoň a vstúp“ a presmerovanie hovoru na iné zariadenie.

- Technika zapojenia: 2- alebo 3-vodičová technika
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 1 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\text{max}}) = 70 \text{ mA}$
- Farba povrchovej úpravy: biela
- Materiál horného rámu: polykarbonát + ABS
- Rozmery bez slúchadla: 180 x 100 x 23 mm (V x Š x H)



Schéma zapojenia

