

Texte d'appel d'offres Numéro d'article 353-750521

Détecteur de présence P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, pour boîte d'encastrement, blanc



Description proposée des fonctions selon BIPS 4.7.9

Détecteur de présence P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, pour boîte d'encastrement, blanc

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Configuration | BMS |
| Technologie du détecteur | PIR |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Tension d'alimentation | par le bus DALI |
| Sortie du détecteur | DALI-2 |
| Niko_CALC_LightSensitivity | 0 lux – 10360 lux |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 37 m posé à 3 m de hauteur |
| Niko_CALC_AmbientTemperature | -25 – +40 °C |
| Niko_CALC_MountingHeight | 2 – 3.5 m |
| Niko_MD_Marking | CE |
| Degré de protection | IP20 |

Description proposée des fonctions selon BIPS 4.7.10

Montage

Le détecteur convient au montage dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 50 ou 79 mm).

Appli de mise en service

Tous les détecteurs dans l'installation peuvent être configurés à l'aide de l'appli et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone ou une tablette et le détecteur. Aucun outil de configuration additionnel n'est requis. Les réglages peuvent être enregistrés comme modèle pour d'autres détecteurs. Le micrologiciel du détecteur peut être mis à jour via l'appli.

Configuration

Le détecteur est certifié DALI-2 (conformément à la norme EN/IEC 62386-301/302/303/304).

Protection du code PIN

Le détecteur peut être protégé avec un code PIN à 4 chiffres dans l'appli pour empêcher la commande du détecteur ou la modification de ses réglages par des tiers.

Journal des événements

Le journal des événements dans l'appli affiche tous les changements apportés aux réglages d'un détecteur spécifique.

Sensibilité

La sensibilité du détecteur pour la détection de mouvement peut être définie à l'aide de l'appli. La portée de détection à 360° peut être divisée en trois secteurs couvrant chacun 120°. La sensibilité de ces secteurs peut être paramétrée séparément à 4 niveaux et un secteur peut être entièrement désactivé.

Documentation

La documentation est disponible au format numérique sur un portail en ligne. Ce portail permet également de stocker, de réviser et de partager les paramètres au format PDF et/ou Excel. Les détecteurs peuvent être organisés en projets ou groupes spécifiques. Les réglages des détecteurs existants peuvent être utilisés comme modèle pour de nouveaux détecteurs.

Portée de détection

La portée de détection est documentée conformément à la norme EN/IEC 63180.

Intégration BMS

Via le bus DALI, le détecteur convient à l'intégration BMS (conformément à la norme EN/IEC 62386-301/303/304).