

# Clé double, pour variateur sans fil (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), couleur sterling coated

121-00060

4 ans de  
garantie

Cette clé double à deux boutons de commande peut être utilisée pour le variateur sans fil Niko pour le système Hue, EnOcean®, Bluetooth® et KNX®.

Commandez aisément divers points d'éclairage.

## Données techniques

Clé double, pour variateur sans fil (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), couleur sterling coated.

- Nombre de boutons de commande: 4 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué sterling (par approximation NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (HxI)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

