

LED-lampskompensator för dimmerenheter

310-05001

4 års
garanti

LED-kompensatorn används med LED-lampor när lampflimmer ses med en 2-trådig dimmer. Observera: PLC-störningseffekter som orsakar blinkande sken i vissa EU-länder kommer inte att blockeras av denna produkt. Du kan också använda LED-kompensatorn som en last till den anslutna dimmern (55X-722X1) för att slutföra idrifttagningen med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Den kommer att ta bort efterskenet hos lampor eller minska omkopplingsfördröjningar mellan LED-drivdon i en belysningskrets. En eller flera LED-kompensatorer är installerade parallellt över en LED-lampa, mellan fasledaren och neutralledaren.

Tekniska data

LED-lampskompensator för dimmerenheter

- Strömförsörjning: 230 V AC +/- 10 %, 50 Hz
- Nominell standby effektförbrukning: 1,4 W
- Mått (H x B x D): 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm (exklusive kablar)
- Vikt: 21 g ± 1 g
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Kapslingsklass: IP51
- Mått (HxBxD): 30.8 x 22.1 x 17.1 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

