

LED lyskildestabilisator til dæmpere

310-05001

E-Nr.:34 67 607 098

4 års
garanti

LED stabilisatoren bruges sammen med LED-lamper, når der opleves lampeflimmer med en 2-leder dæmper. Bemærk: PLC-interferenseffekter, der forårsager flimmer i visse EU-lande, blokeres ikke af dette produkt. Du kan også bruge LED stabilisatoren som belastning på en smart lysdæmper (55X-722X1) for at fuldføre idriftsættelsen med den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001). Det fjerner efterglød hos lamper eller reducerer skifteforsinkelser mellem LED-drivere i et lyskredsløb. En eller flere LED stabilisatorer installeres parallelt over en LED-lampe mellem faselederen og nullelederen.

Tekniske data

LED lyskildestabilisator til dæmpere

- strømforsyning: 230 Vac +/- 10%, 50 Hz
- nominalt standby effektforbrug: 1,4 W
- dimensioner (H x B x D): 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm (ekskl. kabler)
- vægt: 21 g ±1 g
- driftstemperatur: 0 - 40 °C
- kaplingsklasse: IP51
- Dimensioner (HxBxD): 30.8 x 22.1 x 17.1 mm
- Godkendelse: CE



Dimensioner

