

Sockel für drahtlosen Schalter mit 4 Bedientasten


410-00002

4 Jahre
Garantie

Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 4 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Sie verwenden den Schalter für 1-Tasten-, 2-Tasten- und 4-Tasten-Funktionen.

Technische Merkmale:

- Versorgungsspannung: Batterie, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten);
- Sendereichweite: max. 30 Meter in Innenbereichen, 100 Meter in Außenbereichen;
- Montage: mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben.
- Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz



Technische Daten

Sockel für drahtlosen Schalter mit 4 Bedientasten.

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, kompatibel mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Funktion: drahtlosen Schalter/Tastdimmer

- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Maximale Hochfrequenzleistung: -3.25 dBm
- Betriebsfrequenz: 0.8683 GHz
- Art der Befestigung

Schraubbefestigung oder kleben

- Abmessungen (HxBxT): 71 x 103 mm
- Gewicht: 21 g
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

