

Wi-fi forstærker til anvendelse i RF-installationer med utilstrækkelig rækkevidde

410-00535

4 års
garanti

Wi-fi forstærkeren anvendes i installationer med utilstrækkelig rækkevidde, og den fungerer på to måder: videresendelse og defineret funktion.

Ved brug af maksimalt tre forstærkere til videresendelse kan rækkevidden blive tre gange så stor.

I den definerede funktion kan maksimal 32 betjeningspunkter indlæres.

En indikator LED blinker, når en kommando bliver modtaget og videresendt.

Forstærkeren fungerer ikke ved motorstyring og med dæmpere (da man her skal trykke og holde knappen i længere tid).

Tekniske informationer:

- dimensioner (uden antenne) (HxBxD): 48 x 48 x 25 mm

- forsyningspænding: 230 V~



Tekniske data

Wi-fi forstærker til anvendelse i RF-installationer med utilstrækkelig rækkevidde

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge, heller ikke med den trådløse smart hub
- Kommunikationsprotokol: Easywave
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Vægt: 40 g
- Dimensioner (HxBxD): 25 x 48 x 48 mm
- Godkendelse: CE

