

Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design, vit

101-91004-40

E-Nr.: 1360599

4 års
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design, vit.

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- RF-protokoll: Zigbee (grön ström)
- Monteringshöjd: 110 cm
- Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Arbetsfrekvens: 2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Märkning: CE



niko

101-91004-40 - 06-06-2024

Kopplungsschema

