

# Rörelsedetektor Mini-PIR IP65 för Niko Home Control, 9 m

550-20220  
E-Nr.: 1710701

4 års  
garanti

Mini-PIR detekterar rörelse och förändringar i ljusintensitet. Med hjälp av denna information kan olika Niko Home Control-åtgärder aktiveras eller avaktiveras. Produkten är lämplig för takmontering inomhus. Svart dekorring ingår.  
Färg: vit och svart

- The detection range can be reduced from 360° to 180° using the cover cap supplied, which is clicked into place on the detector.
- Fits discretely into every interior thanks to its small format and the black and white cover cap.
- Three applications in one: absence or presence detector and photo cell.
- Users are free to adjust the light sensitivity and switch-off delay in the user settings software and app.



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 2 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 3.7 m	Ø 2.5 m
3 m	Ø 9.5 m	Ø 4.5 m	Ø 3 m



**niko**

## Tekniska data

Artikelnummer	550-20220
Matningsspänning	26 V DC (SELV, säkerhetsskänspänning)
Utgång sensor	26 V
Ljusstyrkeintervall	2 lux – 25000 lux
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 9,5 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-10 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 3 m
Håldiameter	30 mm
Mått synliga delar (HxBxD)	36 x 36 x 13.3 mm
Mått (HxBxD)	36 x 36 x 62.6 mm
Kapslingsklass	IP65
Märkning	CE

## Dimensioner

